

Assemblages de câbles du système DICENTIS

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Low smoke zero halogen – peu de fumée, pas d'halogènes pour être conforme aux normes de sécurité et environnementales
- ▶ Différentes longueurs disponibles
- ▶ Ils sont préfabriqués afin de réduire le temps d'installation

Les assemblages de câbles système DICENTIS se terminent aux deux extrémités par des connecteurs de type RJ45 avec broches d'alimentation supplémentaires. Les assemblages de câbles sont utilisés pour connecter un poste DICENTIS au switch audio d'alimentation ou au switch d'alimentation. Ils assurent le transport de l'alimentation et de la communication réseau dans un seul câble. Les assemblages de câbles sont utilisés lorsque des connexions par câbles redondantes et en bus sont requises. Les assemblages de câbles sont composés d'un matériau Low smoke zero halogen – peu de fumée, pas d'halogènes pour être conforme aux normes de sécurité et environnementales. Les câbles sont rigides et offrent de meilleures performances pour les longueurs de câble de plus de 5 mètres.

Caractéristiques techniques

Dimensions (diamètre)	6,40 mm
Matériau	NHFR (No Halogen Flame Retardant - Zéro halogène, retardateur de flammes)
Couleur	Noir trafic RAL 9017
Rayon de courbure	35 mm

Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/ labels de qualité	
Europe	DOP	EN50575 Eca
	CE	DECL_EC_Accessories

Informations de commande

DCNM-CB02-I Câble réseau système, 2m

2 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB02-I**

DCNM-CB05-I Câble réseau système, 5m

5 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB05-I**

DCNM-CB10-I Câble réseau système, 10m

10 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB10-I**

DCNM-CB25-I Câble réseau système, 25m

25 m, câble réseau système pour connecter tous les postes DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-CB25-I**

Accessoires

DCNM-CBCON-I Connecteurs câble conduct. solide

Connecteurs (bleus) pour la création de câbles DICENTIS rigides d'une longueur personnalisée. À utiliser avec le DCNM-CBxx-I et le DCNM-CBTK.

Numéro de commande **DCNM-CBCON-I**

DCNM-CBTK Kit de montage connecteurs et câbles

Kit de montage pour créer des câbles système DICENTIS de longueurs personnalisées. Deux outils permettent de fixer les connecteurs d'installation/réseau du système à un câble d'installation du système d'une longueur personnalisée ou à des assemblages de câbles.

Numéro de commande **DCNM-CBTK**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com