


DCNM-FLSP Düz çerçevesi hoparlör paneli

DICENTIS



Düz çerçevesi hoparlör paneli, düz çerçevesi ana cihaz (DCNM-FBD) ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bir ızgaranın arkasında bulunan bir hoparlörden oluşur. Hoparlör, mükemmel ses kalitesi üretir. Delegeler için mümkün olan en iyi ses deneyimini sağlamak için hoparlör mikrofon açıkken bile etkin olabilir.

İşlevler

Ara bağlantılar

- 2 kutuplu terminal bloğu ile sonlandırılmış 2 m (78,7 inç) kablo.

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	DCNM-FLSP Düz çerçevesi hoparlör paneli

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Frekans tepkisi (-3 dB) (Nominal seviyede -3 dB)	125 Hz – 15000 Hz
Toplam harmonik bozulma + gürültü (%)	0.10%
Nominal akustik çıkış seviyesi (dBSPL) (0,5 m'de)	72 dB SPL
Maksimum akustik çıkış seviyesi (dBSPL)	87 dB SPL
Nominal empedans (Ω)	8 Ω / 2 W

- ▶ Şık ve modern tasarım
- ▶ Mükemmel ses kalitesi

Mekanik Özellikler

Montaj tipi	2 mm kalınlığında bir metal panele veya DCN-FCOUP Düz çerçevesi bağlantı ve DCNM-FEC Düz çerçevesi uç tapasıyla her türlü ortama kolayca takılabilir
Boyut (Y x G x D) (mm)	74 mm x 100 mm x 31 mm
Boyut (Y x G x D) (inç)	3 in. x 4 in. x 1.20 in.
Ağırlık (g)	175 g
Ağırlık (lb)	0.40 lb
Renk kodu	RAL 9017 Trafik siyahı

Çevresel Özellikler

IEC 60721'e göre: Saklama (1K3), taşıma (2K2) ve çalışma (3K4).

Taşıma sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Taşıma sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-5 °C – 45 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	23 °F – 113 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	5% – 90%

Sipariş bilgileri

DCNM-FLSP Düz çerçeveli hoparlör paneli

Düz çerçeveli hoparlör paneli.

Sipariş numarası **DCNM-FLSP | F.01U.383.840**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com