


## DCNM-FPRIOB płaski panel przycisku priorytetowego DICENTIS



Panel przycisku priorytetowego jest podłączony do urządzenia podstawowego (DCNM-FBD) poprzez połączenie CAN.

### Funkcje

#### Elementy sterujące i wskaźniki

- Przycisk priorytetowy i przycisk aktywacji mikrofonu.
- Pasek LED nad przyciskiem priorytetowym informuje o stanie:
  - Biały – możliwość zabrania głosu.
  - Czerwony – priorytet jest aktywny.

#### Połączenia międzymodułowe

- Dwa złącza RJ12 – jedno do podłączenia urządzenia podstawowego DCNM-FBD. Może być łączone łańcuchowo z innymi urządzeniami.

### Zawartość zestawu

Liczba	Składnik
1	DCNM-FPRIOB płaski panel przycisku priorytetowego
1	Kabel sterujący 30 cm

- ▶ Nowoczesne wzornictwo
- ▶ Przycisk włączania/wyłączania priorytetu
- ▶ Czerwony wskaźnik LED

### Parametry techniczne

#### Parametry mechaniczne

Typ montażu	Montaż zatrzaskowy na wcisk w metalowej płycie o grubości 2 mm lub z użyciem łączników DCN-FCOUP i zaślepek DCNM-FEC w dowolnej powierzchni
Wymiar (W x S x G) (mm)	56 mm x 50 mm x 46 mm
Wymiar (W x S x G) (cal)	2.20 in. x 2 in. x 1.80 in.
Masa (g)	43 g
Masa (lb)	0.09 lb
Kolorystyka	RAL 9017 Czarny drogowy

#### Warunki otoczenia

Zgodnie z IEC 60721: przechowywanie (1K3), transport (2K2) i praca (3K4).

Temperatura pracy (°C)	5 °C – 45 °C
Temperatura pracy (°F)	41 °F – 113 °F
Temperatura transportu (°C)	-30°C do 70°C
Temperatura transportu (°F)	-22 do 158°F
Temperatura przechowywania (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura przechowywania (°F)	23 °F – 113 °F

Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	5% – 90%
---	----------

### Informacje do zamówień

#### **DCNM-FPRIOB płaski panel przycisku priorytetowego**

Panel przycisku priorytetowego do montażu płaskiego.

Numer zamówienia **DCNM-FPRIOB | F.01U.383.839**

#### Reprezentowane przez:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)