DCNM-LPPP-P1Y Prepago pro Premium de participante

DICENTIS

- Licencia de prepago por participante por 1 año
- Paquete de características Premium para votaciones, interpretación y mucho más
- Preparación y gestión de reuniones sencillas y eficaces
- Es posible incorporar aun participante de forma remota[1]
- Fiabilidad, rendimiento y seguridad óptimos gracias a las actualizaciones periódicas del software

DCNM-LPPP-P1Y es una licencia de prepago anual por participante que activa un paquete de características Premium. El paquete de características Premium permite acceder a funcionalidad de votación e interpretación junto con varias opciones de identificación. El administrador de reuniones puede preparar y administrar las reuniones de forma fácil y eficaz utilizando el potente paquete de software DICENTIS.
Al añadir licencias adicionales, aumenta el número máximo de participantes que se pueden unir a una reunión. Con el paquete de características Premium, un sistema con esta configuración de licencia también la incorporación de un participante de forma remota[1]. Las extensiones de licencia se deben realizar cada año pidiendo licencias de prepago adicionales. Las actualizaciones periódicas de software están incluidas durante toda la duración de la licencia.

Funciones

Participantes
En función del dispositivo en uso, los participantes:

- Pueden registrar su asistencia mediante una identificación.
- Verán su idioma de auriculares preferido seleccionado automáticamente al iniciar sesión.
- Tendrán su idioma de interfaz de usuario seleccionado al iniciar la sesión.
- Pueden emitir peticiones de palabra si tienen derecho para hablar.
- Pueden participar en rondas de votación si tienen derechos de votación.
- Pueden omitir la cola si tienen derechos de VIP.
- Permite emitir una llamada con prioridad, p. ej., al presidente, si el usuario tiene derechos de prioridad.
- Esta licencia incluye la posibilidad de incorporar a un participante remotamente[1]. Un sistema basado en esta licencia permite incorporar un participante desde una ubicación remota. Es posible añadir licencias adicionales híbridas para extender el número de participantes que se unen remotamente. El número de licencias de participantes determina cuántos participantes se pueden unir a la reunión. El número de licencias de complemento híbridas más la incluida en el conjunto de licencias de participante define el número de participantes que se pueden unir remotamente.

Administrador de reuniones preparando la reunión.
Para preparar reuniones, el administrador de reuniones puede:

- Crear perfiles con un idioma preferido de interfaz de usuario y auriculares.
- Preparar reuniones con:
  - Agenda
  - Modo de Identificación
  - Ajustes de quórum
- Asignar participantes a reuniones con:
  - Derechos de debate, prioridad y VIP
  - Votación ponderada y derechos de votación regulares

  - Asientos preferidos
- Preparación de listas de peticiones para los puntos de la agenda
- Establezca el modo de debate para cada elemento de la agenda. Se admiten los modos de debate siguientes:
  - Abierto automático
  - Abierto manual
  - Respuesta
  - Primero en entrar, primero en salir
  - Activación por voz
  - Es posible abrir hasta 25 micrófonos a la vez.
  - Puede haber hasta 200 participantes en la cola.
  - Puede haber hasta 200 participantes en la cola de respuestas.
  - Es posible apagar el micrófono automáticamente tras 30 segundos de silencio.
  - Configuración del tiempo de palabra por turno de palabra para distribuir por igual el tiempo de palabra y mejorar la eficacia de la reunión
  - Visualización de colas configurable: puede decidir si la cola debe ser visible para los participantes
- Configure los ajustes predeterminados de votación:
  - Conjunto de respuestas
  - Ajustes de mayoría
  - Ajustes de pantalla
  - Resultados individuales/por grupo
  - Resultados totales

Administrador de reuniones que gestiona la reunión
Para la administración de reuniones, el administrador de la reunión puede:
- Controlar la reunión y la agenda mediante la aplicación de reuniones
- Administrar las rondas de votación mediante la aplicación de reuniones y definir el número de referencia, el asunto y la descripción de la ronda de votación
- Administrar los debates mediante la aplicación de reuniones o el plano sinóptico configurable del control sinóptico del servidor web de DICENTIS

Administrador de reuniones que procesa los resultados de la reunión
Para procesar los resultados, el administrador de la reunión puede:
- Acceder al informe de la reunión con la asistencia y los resultados de las rondas de votación.
  El informe de la reunión y los resultados de la votación incluyen información para detectar manipulaciones.
- Acceder a los resultados de la votación almacenados como archivos separados

Intérprete
El intérprete puede:
- Interpretar el idioma de la sala en uno de los 100 idiomas admitidos por el sistema DICENTIS
- Interpretar desde otro idioma de intérprete en uno de los 100 idiomas admitidos por el sistema DICENTIS
- Seleccionar los auriculares correctos para obtener una protección óptima para el sonido y la audición
- Configurar los idiomas de entrada preferidos

Técnico
El técnico puede:
- Configurar los ajustes de audio:
  - 2 entradas y salidas analógicas
  - 2 entradas y salidas Dante
  - 2 entradas y salidas OMNEO
  - Ecualizador de refuerzo de sonido
  - Ecualizador de altavoces de la unidad de delegado
- Configurar el audio en el altavoz de delegado
- Configurar asientos:
  - Para derechos de petición de palabra
  - Para prioridad
  - Para VIP
  - Para votaciones
  - Para identificación
  - Para la selección de idiomas
  - Para ser utilizados por dos participantes
- Configurar los asientos de intérprete utilizando los pupitres de intérprete:
  - Para asignar puestos a cabinas
  - Para asignar idiomas a los pupitres
- Configurar el plano sinóptico controlar los micrófonos
- Configurar el diseño de la pantalla de la sala para mostrar la reunión, la agenda, las votaciones y la información del debate.
- Configurar la compartición de una presentación en la pantalla de la sala, unidad multimedia y pupitre de intérprete con salida de vídeo
- Configurar la conmutación de cámara y vídeo para visualizar los oradores activos en la pantalla de la sala

Visualización de la sala
La pantalla de la sala se puede utilizar para:
- Controlar cámaras ONVIF, Panasonic y Sony para capturar la imagen del orador o los oradores activos
- Controlar los switch de vídeo TvOne CorioMatrix y Kramer MV6 SDI para mostrar un orador
- Controlar la matriz de vídeo basada en IP con un procesamiento de vídeo mejorado como la superposición de nombres, la pantalla dividida, la imagen en imagen y el mosaico para mostrar uno o más oradores
- Mostrar información de reunión y agenda
- Mostrar información de asistencia, incluido el quórum
- Mostrar información de votaciones, mayorías y resultados individuales y totales

Sistemas de terceros
Es posible utilizar sistemas de terceros para:
- Preparar y controlar reuniones mediante la API .NET
- Controlar reuniones mediante el protocolo de conferencias basado en WebSocket

NOTA: la API .NET y el protocolo de conferencias cuentan con el apoyo de documentación y una aplicación de demostración que incluye el código fuente para facilitar la implementación y la validación. Hay controladores disponibles para AMX y Extron.

Extensión de licencia
- La licencia de prepago tiene una duración de un año después de la activación.
- Notificaciones por correo electrónico informan al distribuidor de que las licencias de prepago van a caducar para que el distribuidor pueda activar nuevas licencias de prepago para extender la duración.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Correo electrónico con información de activación de licencias.

Especificaciones técnicas

Fecha de fin de la licencia	1 año después de la activación
Actualizaciones de mantenimiento del software	Incluidos
Reuniones híbridas[1]	1 participante incluido

1. Las reuniones híbridas están disponibles en algunos países y solo se pueden activar después de aceptar el acuerdo de protección de datos. Póngase en contacto con su organización local de ventas para obtener más información.

Requisitos del sistema
Esta sección contiene los requisitos mínimos para cada parte del sistema.

PC
Los requisitos mínimos del PC para el ordenador que ejecuta los servicios en un sistema DICENTIS son:

Sistema operativo	Windows Server 2022
CPU Mark	>=10000*
RAM	16 GB
Espacio libre en disco	50 GB
Tarjeta Ethernet	1 GB para la red DICENTIS 1 GB para conexión a Internet

Nota: se mide la potencia del procesador mediante la puntuación de CPU Mark, ya que esto proporciona un resultado de comparativa más fiable que solo la familia del procesador:
- hay muchas marcas de procesador y familias diferentes disponibles
- un procesador diseñado para un PC portátil no es tan potente como el procesador diseñado para uno de escritorio, aunque ambos sean, por ejemplo, un i7
- las versiones más recientes del mismo procesador son más rápidas que las versiones anteriores

Para comprobar la puntuación de CPU Mark de un procesador

1. Vaya a https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html.
2. Introduzca el procesador (por ejemplo, i7-12700) en el cuadro de texto Nombre de la CPU.
3. Compruebe la puntuación CPU Mark en la columna CPU Mark (por ejemplo, i7-12700 obtiene 31114).

Como alternativa, puede borrar el cuadro de texto Nombre de la CPU y ordenar la columna Marca de la CPU para ver qué procesador alcanza una puntuación superior, por ejemplo, a 7000.

Información para pedidos

DCNM-LPPP-P1Y Prepago pro Premium de participante
Licencia de prepago anual por participante con funciones de identificación, votación e interpretación para reuniones de conferencias no híbridas e híbridas.
Número de pedido **DCNM-LPPP-P1Y | F.01U.411.287**

Opciones de software

DCNM-LDANTE Licencia 1 flujo Dante
Esta licencia de software permite enviar o recibir flujos de audio multidifusión Dante.
Número de pedido **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

North America:
Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
www.boschsecurity.com

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Limitada
Via Anhanguera, Km 98
Vila Boa Vista – Campinas, SP
CEP 13065-900
latam.boschsecurity@br.bosch.com
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2024