

## DCNM-LPPP-P1Y Participante premium pré-pago pro DICENTIS



O DCNM-LPPP-P1Y é uma licença pré-paga anual baseada em participante que ativa um pacote de recursos premium. O pacote de recursos premium possibilita uma funcionalidade de votação e interpretação juntamente com várias opções de identificação. O gerente de reunião pode preparar e gerenciar as reuniões de forma fácil e eficaz usando o poderoso Pacote de software DICENTIS. Ao adicionar licenças, o número máximo de participantes que pode ingressar em uma reunião aumenta. Com o pacote de recursos premium, um sistema que utiliza essa configuração de licença também permite a entrada de um participante remoto<sup>1</sup>. As extensões de licença devem ser feitas todos os anos solicitando licenças pré-pagas adicionais. As atualizações de software regulares são incluídas ao longo da vida útil da licença.

### Funções

#### Participantes

Com base no dispositivo em uso, os participantes:

- Podem registrar sua participação por meio de identificação
- Têm seu idioma de fone de ouvido preferencial automaticamente selecionado ao fazer login
- Selecionam automaticamente o idioma da interface do usuário ao fazer login
- Podem emitir solicitações para falar, se tiverem direitos de pedido para falar
- Podem participar de rodadas de votação, se tiverem direitos de votação
- Podem ignorar a fila, se tiverem direitos VIP

- ▶ Licença pré-paga baseada em participante por 1 ano
- ▶ Pacote de recursos premium para votação, interpretação e muito mais
- ▶ Preparação e gerenciamento de reuniões fáceis e eficazes
- ▶ Um participante pode ingressar remotamente<sup>1</sup>
- ▶ Confiabilidade, desempenho e segurança ideais com atualizações de software regulares

- Podem emitir uma chamada de prioridade, por exemplo, o presidente, se tiverem direitos de prioridade;
- Esta licença inclui um participante que pode ingressar remotamente<sup>1</sup>. Um sistema baseado nessa licença permite que um participante remoto entre. Licenças complementares híbridas podem ser adicionadas para estender o número de participantes remotos a ingressarem. O número de licenças de participantes determina quantos participantes podem ingressar na reunião. O número de licenças complementares híbridas mais uma incluída no conjunto de licenças de participante define o número de participantes remotos que podem ingressar.

#### Gerente preparando a reunião

Para a preparação da reunião, o gerente pode:

- Criar perfis com idioma preferencial de IU e fone de ouvido
- Preparar reuniões com:
  - Agenda
  - Modo de identificação
  - Configurações de quórum
- Atribuir participantes a reuniões com:
  - Discussão, direitos VIP e de prioridade
  - Votação ponderada e direitos de votação regular
  - Estações preferenciais
- Preparar listas de pedidos de itens de agenda
- Definir o modo de discussão por item da agenda. Há suporte para os seguintes modos de discussão:

- Aberto automático
- Aberto manual
- Resposta
- Primeiro a entrar/primeiro a sair
- Ativação por voz
- Até 25 microfones podem ser abertos ao mesmo tempo
- Até 200 participantes podem estar na fila
- Até 200 participantes podem estar na fila de resposta
- O microfone pode ser automaticamente desligado após 30 segundos de silêncio
- Configuração do temporizador de fala por vez de falar para distribuir com uniformidade o tempo de fala e aumentar a eficiência da reunião
- Tela de fila configurável – Você pode decidir se a fila deve ser visível para os participantes
- Definir as configurações padrão de votação:
  - Conjunto de respostas
  - Configurações da maioria
  - Configurações de exibição
  - Resultados individuais/de grupos
  - Resultados totais

#### **Gerente da reunião**

Para o gerenciamento de reuniões, o gerente é capaz de:

- Controlar a reunião e a agenda usando o aplicativo Reunião
- Gerenciar rodadas de votação usando o aplicativo Reunião e definir o número de referência, o assunto e a descrição da rodada de votação
- Gerenciar discussões usando o aplicativo Reunião ou o layout sinóptico configurável do controle sinóptico do servidor da Web do DICENTIS

#### **O gerente que processa os resultados da reunião**

Para processar os resultados, o gerente de reunião é capaz de:

- Acessar o relatório da reunião com participação e resultados da rodada de votação;  
O relatório da reunião e os resultados da votação incluem informações para detectar manipulação
- Acessar os resultados da votação armazenados como arquivos separados

#### **Intérprete**

O intérprete é capaz de:

- Interpretar o idioma da tribuna para um dos 100 idiomas suportados pelo sistema DICENTIS

- Interpretar de outro idioma do intérprete para um dos 100 idiomas suportados pelo sistema DICENTIS
- Selecionar os fones de ouvido ou o fone de ouvido corretos para obter proteção ideal para áudio e audição
- Configurar os idiomas de entrada preferenciais

#### **Técnico**

O técnico é capaz de:

- Definir as configurações de áudio:
  - 2 entradas e saídas analógicas
  - 2 entradas e saídas Dante
  - 2 entradas e saídas OMNEO
  - Equalizador de reforço de som
  - Equalizador do alto-falante do dispositivo delegado
- Configurar o áudio no alto-falante do delegado
- Configurar estações:
  - Para direitos de pedido para falar
  - Para prioridade
  - Para VIP
  - Para votação
  - Para identificação
  - Para seleção de idioma
  - Para utilização de 2 participantes
- Configurar as estações do intérprete usando as mesas para intérprete:
  - Para atribuir estações às cabines
  - Para atribuir idiomas às mesas
- Configurar o layout sinóptico para o controle do microfone
- Configurar o layout da tela do hall para exibir as informações de reunião, agenda, votação e discussão
- Configurar o compartilhamento de uma apresentação na tela do hall, no dispositivo multimídia e na mesa para intérprete com saída de vídeo
- Configurar o interruptor de câmera e vídeo para exibir os participantes ativos na tela do hall

#### **Exibição do salão**

A tela do hall pode ser usada para:

- Controlar as câmeras ONVIF, Panasonic e Sony para capturar a imagem dos participantes ativos
- Controlar os switchers de vídeo SDI TvOne CorioMatrix e Kramer MV6 para mostrar um participante

- Controlar a matriz de vídeo baseada em vídeo IP com processamento de vídeo aprimorado como sobreposição de nome, tela dividida, picture in picture e mosaico para exibir um ou mais participantes
- Exibir informações de agenda e reunião
- Exibir informações de participação, incluindo o quórum
- Exibir informações de votação, maioria e resultados individuais e totais

### Sistemas de terceiros

Sistemas de terceiros podem ser usados para:

- Preparar e controlar reuniões usando a API .NET
- Controlar reuniões usando o Protocolo de Conferência baseado em WebSocket

**OBSERVAÇÃO:** a API .NET e o Protocolo de Conferência são suportados pela documentação e por um aplicativo de demonstração, incluindo código-fonte, para facilitar a implementação e a validação. Há drivers disponíveis para AMX e Extron.

### Extensão de licença

- A licença pré-paga tem duração de um ano após a ativação.
- As notificações por e-mail informam ao fornecedor que as licenças pré-pagas estão expirando para que o fornecedor possa ativar novas licenças pré-pagas para estender a duração.

### Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	E-mail com informações de ativação de licença.

### Especificações técnicas

Data de término da licença	1 ano após a ativação
Atualizações de manutenção do software	Incluídas
Reuniões híbridas <sup>1</sup>	1 participante incluído

1 - As reuniões híbridas estão disponíveis em alguns países e somente ativas após a aceitar o Acordo de proteção de dados. Entre em contato com a organização de vendas local para obter mais informações.

### Requisitos do sistema

Essa seção lista os requisitos mínimos de cada parte do sistema.

#### PC

Os requisitos mínimos para o PC que executa os serviços em um sistema DICENTIS são:

Sistema operacional	Windows Server 2022
CPU passmark	>= 10000*
RAM	16 GB
Espaço livre em disco	50 GB
Placa Ethernet	1 GB para rede do DICENTIS 1 GB para conexão à Internet

**Observação:** O poder do processador é medido por uma pontuação de CPU passmark, pois isso fornece uma pontuação de benchmark mais confiável que apenas a família de processador:

- muitas marcas e famílias diferentes de processador estão disponíveis
- um processador destinado a um notebook não é tão poderoso quanto o processador destinado a um desktop, embora ambos possam ser, por exemplo, um i7
- versões mais recentes do mesmo processador são mais rápidas que as versões mais antigas

#### Para verificar a pontuação passmark de um processador:

1. Acesse [https://www.cpubenchmark.net/CPU\\_mega\\_page.html](https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html).
2. Insira o processador (por exemplo, i7-12700) na caixa de texto "CPU Name".
3. Verifique a coluna CPU Mark para a pontuação CPU passmark (por exemplo, i7-12700 pontua 31114).

Alternativamente, você pode limpar a caixa de texto "CPU Name" e ordenar a coluna "CPU Mark" para visualizar, por exemplo, pontuações de processador acima de 7.000.

### Informações sobre pedidos

**DCNM-LPPP-P1Y Participante premium pré-pago pro**  
Licença pré-licenciada anual baseada em participante com funcionalidade de identificação, votação e interpretação para reuniões de conferência não híbridas e híbridas.

Número do pedido **DCNM-LPPP-P1Y | F.01U.411.287**

#### Opções de software

**DCNM-LDANTE Licença para 1 Dante stream**

Esta licença de software possibilita o envio ou o recebimento de transmissões de áudio multicast Dante.

Número do pedido **DCNM-LDANTE | F.01U.354.449**

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax:+49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com