

DCNM-PS2

DICENTIS



Virtakytkintä käytetään äänen virtakytkimen kanssa tuottamaan lisävirtaa DICENTIS-verkolle. Sisäänrakennettu Ethernet-kytkin liittää järjestelmän laitteet verkkoon ja tukee silmukkakytkentää, jonka avulla DICENTIS-laite voidaan kytkeä toiseen DICENTIS-laitteeseen. Myös silmukan viimeinen DICENTIS-laite voidaan kytkeä (äänen) virtakytkimeen, jos järjestelmään halutaan vikasietoiset kaapelit häiriöitä varten.

Kytkimessä ei ole painikkeita tai säätimiä, sillä sitä ohjataan täysin etäyhteyden avulla.

Toiminnot



Painikkeet ja merkkivalot

- Virtakytkin laitteen takaosassa.
- Etuosan merkkivalot: vihreä (virta kytketty), oranssi (valmiustila), vilkkuva (ei yhteyttä järjestelmään)
- Takaosan merkkivalot: vihreä (virta käytettävissä / jokainen virrallinen liitäntä), punainen (ylikuormitus / virrallinen liitäntä)
- Keltainen/oranssi Ethernet-merkkivalo jokaiselle liitännälle
- Erilliset virralliset liitännät, joten yhden liitännän oikosulku ei vaikuta muihin liitäntöihin
- Käytönaikaisen kytkennän tuki.

- ▶ Ei verkkomäärittäjiä
- ▶ Täysin yhteensopiva Ethernet (IEEE802.3)- ja OMNEO-standardien kanssa
- ▶ Tukee silmukkakytkentää ja kaapelien vikasietoista kytkentää
- ▶ Valmiustila tekee laitteesta ympäristöystävällisen

Yhteydet

- Virtalähteen automaattinen alueenvalintatulo-liitäntä
- 1 virraton Ethernet-liitäntä, RJ45-yhteensopiva
- 3 Ethernet-liitäntää, suurtehovirransyöttö (144 W), RJ45-yhteensopiva
- 1 Ethernet-liitäntä, pientehovirransyöttö (15 W), RJ45-yhteensopiva.

Sertifikaatit ja hyväksynyt

Alue	Sääntöstenmukaisuus/laatumerkit	
Eurooppa	CE	DECL EC DCNM-PS2

Mukana toimitettavat osat

Määrä	Osa
1	DCNM-PS2, DICENTIS-virtakytkin

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Käyttöjännite	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	530 W
Järjestelmän virransyöttö	48 VDC
Kokonaistehonsyöttö	3 x 144 W + 15 W

Mekaniikka

Kiinnitys	Pöytäkäyttö tai kiinnitys 19 tuuman telineeseen
Mitat (K x L x S)	
pöytäkäyttö, jalat	92 x 440 x 400 mm
käyttö 19 tuuman telineessä, kiinnikkeet	88 x 483 x 400 mm
kiinnikkeiden edestä	40 mm
kiinnikkeiden takaa	360 mm
Paino	7,4 kg
Väri	Musta RAL 9017 Harmaa RAL 9022

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila	0...+45 °C
Käyttö- ja säilytyslämpötila	-20...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<96 %, >5 %

Tilaustiedot

DCN multimedia -virtakytkin
Tilausnumero **DCNM-PS2 | F.01U.308.937**

Edustaja:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com