

DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5x pacchi batteria

www.boschsecurity.com



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Ricarica simultanea di fino a 5 batterie
- ▶ Indicatori di ricarica della Batteria individuali
- ▶ Ricarica batterie esaurite in meno di 3 ore
- ▶ Alimentazione con range automatico, 100-240 Vca
- ▶ Connettori all'alimentazione di rete loop-through

Caricabatterie è in grado di ricaricare contemporaneamente fino a 5 batterie (DCNM-WLIION). Lo stato di ricarica di ciascuna Batteria viene visualizzato mediante i LED indicatori della capacità di ricarica. Quando sono completamente cariche, le batterie possono essere lasciate all'interno del Caricabatterie. Ciò non ha alcun effetto sul livello di carica e sulla durata delle batterie. Il Caricabatterie è stato concepito per il montaggio a muro. Le prese loop-through dell'alimentazione di rete consentono di collegare diversi caricabatterie in serie, che utilizzano la stessa uscita dell'alimentazione di rete:

- È possibile collegare in serie fino a 2 caricabatterie in Paesi con 100-127 Vca, 50-60 Hertz a 10 A.
- È possibile collegare in serie fino a 5 caricabatterie in Paesi con 220-240 Vca, 50-60 Hertz a 10 A.

Funzioni

Controlli e indicatori

- Cinque indicatori LED di ricarica della Batteria individuali.
- Indicatore LED di alimentazione di rete on/off.

Interconnessioni

- Presa dell'alimentazione di rete.
- Presa dell'alimentazione di rete loop-through.
- Connettore del caricabatterie.

Certificazioni ed autorizzazioni

UE	CE, WEEE
USA	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	China RoHS
SA	SASO

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	DCNM-WCH05

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5 batterie
1	Cavo di alimentazione per Unione Europea
1	Cavo di alimentazione per Stati Uniti

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche**

Tensione alimentazione	100-240 Vca +/- 10 % 50/60 Hz
Consumo energetico massimo	300 W

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	340 x 195 x 82 mm
------------------------	-------------------

Peso (senza batterie)	1,8 kg
Colore	Nero (RAL 9017)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da 5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -20 °C a +70 °C
Umidità relativa	< 95 %, > 5 %

Informazioni per l'ordinazione

DCNM-WCH05 Caricabatterie per 5x pacchi batteria
Caricabatterie per la ricarica di un massimo di 5 batterie (DCNM-WLIION). Colore nero: RAL 9017.
Numero ordine **DCNM-WCH05**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com