

# DCNM-WCH05 배터리 팩 5개용 충전기

www.boschsecurity.com



# BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 최대 5개의 배터리 팩 동시 충전
- ▶ 개별 배터리 팩 충전 용량 표시등
- ▶ 완전히 방전된 상태에서 3시간 이내 완전 충전
- ▶ 자동 범위 조정 전원, 100~240Vac
- ▶ 루프 스루 주 전원 커넥터

충전기는 최대 5개의 배터리 팩(DCNM-WLIION)을 동시에 충전할 수 있습니다. 각 배터리 팩의 충전 상태가 각각의 충전 용량 LED 표시등에 표시됩니다. 배터리 팩이 완전히 충전된 상태에서도 충전기에 그대로 둘 수 있습니다. 그대로 두어도 배터리 팩의 충전 레벨과 수명에 영향을 미치지 않습니다. 충전기는 벽면 장착용입니다.

루프 스루 주 전원 소켓은 최대 수의 충전기를 직렬로 연결할 수 있도록 지원하므로 동일한 주 전원 콘센트를 공유할 수 있습니다.

- 100~127Vac, 10A, 50~60Hz 지역 - 최대 2대의 충전기를 직렬로 연결 가능
- 220~240Vac, 10A, 50~60Hz 지역 - 최대 5대의 충전기를 직렬로 연결 가능

## 기능

제어기 및 표시등

- 5개의 개별 배터리 팩 충전 용량 LED 표시등
- 주 전원 ON/OFF LED 표시등

상호 연결

- 주 전원 소켓
- 루프 스루 주 전원 소켓
- 배터리 팩 충전 커넥터

## 인증 및 승인

EU	CE, WEEE
미국	UL, FCC
캐나다	CSA, ICES-003
한국	KC
호주/뉴질랜드	RCM
일본	PSE
중국	China RoHS
사우디아라비아	SASO

지역	규정 준수/품질 표시
유럽	CE DCNM-WCH05

포함된 부품

수량	구성 요소
1	5개의 배터리 팩용 DCNM-WCH05 충전기
1	EU형 전원 코드
1	미국형 전원 코드

기술 사양

전기적 특성

공급 전압	100~240Vac +/- 10% 50/60Hz
최대 소비 전력	300W

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	34.0 x 19.5 x 8.2cm
------------------	---------------------

(13.4 x 7.6 x 3.2인치)

무게(배터리 제외)	1.8kg(3.97파운드)
색상	트래픽 블랙(RAL 9017)
환경 사양	
작동 온도	5~+45°C (41~+113°F)
보관 및 운반 온도	-20~+70°C (-4~+158°F)
상대 습도	< 95%, > 5%

주문 정보

**DCNM-WCH05** 배터리 팩 5개용 충전기  
 최대 5개의 배터리 팩(DCNM-WLIION) 충전용 충전기. 컬러 트래픽 블랙: RAL 9017.  
 주문 번호 **DCNM-WCH05**

발행:

**Asia-Pacific:**  
 Robert Bosch (SEA) Pte Ltd,  
 Security Systems  
 11 Bishan Street 21  
 Singapore 573943  
 Phone: +65 6571 2808  
 Fax: +65 6571 2699  
 apr.securitysystems@bosch.com  
 www.boschsecurity.asia