

為 5 顆電池充電的 DICENTIS 充電器

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ 最多可同時為 5 個電池組充電
- ▶ 個別電池組充電容量指示燈號
- ▶ 在 3 小時之內就能將完全沒電的電池充飽電
- ▶ 自動調整範圍的電源，100-240 Vac
- ▶ 循環連接主電源接頭

這個充電器最多可同時為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電。每個電池組的充電狀態都會顯示在個別充電容量 LED 指示燈號上。當電池組充飽電時，可以留在充電器上，這不會影響電池組的充電量和續航時間。充電器要安裝在牆上。循環連接主電源插座可串聯連接最大數量的充電器，好讓這些充電器可以共用相同的主電源插座：

- 最多可串聯連接 2 部充電器，提供 100-127 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。
- 最多可串聯連接 5 部充電器，提供 220-240 Vac、50-60 赫茲地區 (10A)。

功能

控制項和指示燈

- 五個個別電池組充電容量 LED 指示燈號。
- 主電源開關 LED 指示燈號。

互連

- 主電源插座。
- 循環連接主電源插座。
- 電池組充電器接頭。

認證與核准

EU	CE、WEEE
美國	UL、FCC
加拿大	CSA、ICES-003

KR	KC
澳大利亞/紐西蘭	RCM
JP	PSE
中國	中國 RoHS
SA	SASO

地區	符合法規/品質標章	
歐洲	CE	DCNM-WCH05

技術規格

電氣

電源電壓	100-240 Vac +/- 10 % 50/60 Hz
最大耗電量	300 W

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深)	340 x 195 x 82 公釐 (13.4 x 7.6 x 3.2 吋)
重量 (不含電池)	1.8 公斤 (3.97 磅)
顏色	交通黑 (RAL 9017)

環境

操作溫度	5 °C 至 +45 °C (41 °F 至 +113 °F)
儲存與運輸溫度	-20 °C 至 +70 °C (-4 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95 % 、 > 5 %

訂購資訊

DCNM-WCH05 5 套電池組用充電器

最多可為 5 個電池組 (DCNM-WLIION) 充電的充電器。顏色為交通黑：RAL 9017。

訂單號碼 **DCNM-WCH05**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知
18726837387 | zh-TW, V8, 27. 九月 2019