

DCN-FCS Kanalenkiezer voor Inbouwmontage

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)
- ▶ De kanalenkiezer past zich automatisch aan de beschikbare kanalen aan
- ▶ Ingebouwde mute-functie
- ▶ Geen audio-uitgangssignaal totdat de hoofdtelefoon wordt aangesloten.
- ▶ In te bouwen in boven- of voorzijde van tafelbladen of in arMLEUNINGEN van stoelen.

De Kanalenkiezer voor Inbouwmontage is een compacte en fraai vormgegeven audiokanaalkeuzeknop voor één gebruiker, bedoeld voor het luisteren met een hoofdtelefoon. De kanalenkiezer biedt toegang tot maximaal 32 audiokanalen van uitstekende kwaliteit die worden gebruikt voor de distributie van oorspronkelijke taal- en vertaalkanalen.

Basisfuncties

- Ingebouwde mute-functie; er is geen audio-uitgangssignaal totdat er op een van de knoppen is gedrukt. Zo wordt hoorbare ruis van hoofdtelefoons die niet worden gebruikt voorkomen.
- Wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt het 'vloer-kanaal' (kanaal 0) met een aangenaam hoofdtelefoonvolume geselecteerd en wordt de gedimde verlichting geactiveerd.

Bedieningselementen en indicatoren

- Twee drukknoppen (volgende/vorige) voor het kiezen van een kanaal
- Twee drukknoppen (harder/zachter) om het volume van de hoofdtelefoon te regelen
- LCD-scherm met verlichting en kanaalnummeraanduiding in twee cijfers

Aansluitingen

- 3,5 mm stereo-jackplug als hoofdtelefoonconnector
- Connector voor externe hoofdtelefoon
- Kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector

Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Frequentiebereik	30 Hz - 20 kHz
Impedantie hoofdtelefoon	32 ohm < 1 kOhm
Uitgangsvermogen	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanische specificaties

Montage	Inbouw
Afmetingen (H x B x D)	40 x 100 x 78,67 mm
Gewicht	0,3 kg
Kleur	

DCN-FCS	Zilver (RAL 9022)
DCN-FCS-D	Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN-FCS Kanaalkeuzeknop voor Inbouwmontage

DCN Next Generation kanalenkiezer voor inbouwmontage, zilver.
Opdrachtnummer **DCN-FCS**

DCN-FCS-D Kanaalkeuzeknop voor Inbouwmontage, Donker

DCN Next Generation kanalenkiezer voor inbouwmontage, donker.
Opdrachtnummer **DCN-FCS-D**

Hardware-accessoires

LBB 3443/00 Lichtgewicht Hoofdtelefoon

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidswaardige, verwisselbare oorkussentjes en gewone kabel.
Opdrachtnummer **LBB3443/00**

LBB 3443/10 Duurzame Kabel voor Lichtgewicht Stereo-hoofdtelefoon

Lichtgewicht hoofdtelefoon voor hoogwaardige geluidswaardige, verwisselbare oorkussentjes en duurzame kabel.
Opdrachtnummer **LBB3443/10**

LBB 3441/10 Stethoscoop-hoofdtelefoon

Stethoscoop-hoofdtelefoon met 1,2 m lange kabel met haakse, vergulde stereo-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Opdrachtnummer **LBB3441/10**

LBB 3442/00 Enkelvoudige Oortelefoon

Lichtgewicht oortelefoon, 1,2 m kabel met haakse, vergulde mono-jackplug van 3,5 mm aan het uiteinde.
Opdrachtnummer **LBB3442/00**

LBB 3015/04 Hoogwaardige Dynamische Hoofdtelefoon

Hoogwaardige dynamische hoofdtelefoon.
Opdrachtnummer **LBB3015/04**

DCN-TTH Behuizing voor Tafelblad (10 stuks)

DCN Next Generation behuizing voor vrijstaande modellen om inbouwpanelen te bevestigen, antraciet (set van 10 stuks).
Opdrachtnummer **DCN-TTH**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be