

DCN-SWIND-E Licence des canaux individuels

www.boschsecurity.com



- ▶ Acheminement aisé des canaux audio individuels
- ▶ Définition de 26 canaux individuels maximum

Le logiciel Canaux individuels permet d'acheminer les signaux audio des microphones individuels des délégués vers les canaux audio du système DCN. Ces canaux audio individuels peuvent être reçus uniquement par des unités d'extension audio ou des interfaces cobranet.

Fonctions

Canaux individuels

L'une des applications type du logiciel Canaux individuels est l'enregistrement individuel d'un nombre défini de microphones dans un tribunal (le programme de protection des témoins nécessite souvent des pistes audio non identifiables).

Les canaux individuels partagent les canaux audio DCN avec les canaux d'interprétation. Un maximum de 26 canaux individuels peut être utilisé.

Acheminement des canaux individuels

Lorsqu'un signal audio délégué est défini comme canal individuel, il est acheminé vers un canal audio DCN spécifique et disponible en sortie d'une unité d'extension audio ou d'une interface cobranet. Par la suite, il peut également être transmis à un

périphérique externe de traitement audio (appareil distordant/vocoder, par ex.) puis renvoyé à l'entrée audio de l'unité centrale, de l'unité d'extension audio ou de l'interface cobranet. Les postes de délégué avec activation vocale, les postes en mode double et tous les postes sans fil ne peuvent être affectés à un canal individuel.

Déclencheur d'enregistrement

Le contact de sortie numérique de l'unité d'extension audio ou de l'interface cobranet connectée est activé automatiquement dès qu'un signal de canal individuel est détecté. Le seuil d'activation du contact de sortie peut être configuré dans l'unité d'extension audio ou l'interface cobranet.

Composants

Quantité	Éléments inclus
1	E-mail avec informations d'activation de licence

Caractéristiques techniques

DCN NG : DCN-CCU2

Une unité de contrôle centrale est nécessaire pour pouvoir utiliser cette licence

système DCN. Incompatible avec les postes délégués sans fil DCN et les unités DCN-DDI/DCN-DIS en mode double. Code Electronique.
Numéro de commande **DCN-SWIND-E**

Informations de commande

DCN-SWIND-E Licence des canaux individuels

Canaux individuels du DCN Next Generation.

Acheminement des signaux audio des microphones individuels des délégués vers les canaux audio du

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com