

DE-45-18 Transformator, 230/18VAC 45VA, Euro

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Effiziente, konstante Leistung für kompatible Produkte
- ▶ Für den Einsatz in Europa

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Transformator
1	Dokumentation

Technische Daten

Elektrische Daten

Eingangsspannung in VAC	230
Eingangsfrequenz in Hz	50
Eingangsleistung, nominal, in W	45
Max. Erregerstrom, ohne Verbraucher, in mA	70
Max. Erregerstrom, Vollast, in mA	250
Ausgangsspannung in VAC	18.0 + 5%
Ausgangsstrom, nominal, in A	2.5

Max. Ausgangsspannung, ohne Verbraucher, in VAC	20.7
Min. Ausgangsspannung, nominal, in VAC	17.1
Max. Ausgangsspannung, nominal, in VAC	18.9
Min. Ausgangsstrom, nominal, in A	2.4
Max. Ausgangsstrom, nominal, in A	2.6

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (H x B x T)	8,5 x 6,5 x 5,5
Gewicht in g	670
Material	Stoßfestes Kunststoffgehäuse, 94V0 Polycarbonat, nicht belüftet
Farbe	Schwarz
Verwendung	Innenbereich
Eingangskabeltyp	2 x 0,75 mm ² AWG Litze

Eingangskabellänge in m	1.83
Eingangsanschlusstyp	CEE 7/16 Euro-Stecker, 2-polig
Ausgangskabeltyp	2 x 0,75 mm ² AWG Litze
Ausgangskabellänge in m	1.83
Ausgangsanschlusstyp	Ausgangskabel abisoliert und verzinkt, ROJ = 25-mm-Anschluss und Zinn = 6 mm

Umgebungsbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	-10
Maximale Betriebstemperatur in °C	40

Minimale Lagertemperatur in °C	-20
Maximale Lagertemperatur in °C	70
Minimale relative Luftfeuchtigkeit in %	0
Maximale relative Luftfeuchtigkeit in %	90

Bestellinformationen

DE-45-18 Transformator, 230/18VAC 45VA, Euro
230/18 VAC, 45 VA Transformator für den Einsatz in Europa.

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

DE-45-18 | F.01U.166.215

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com