

DCN-FMICB Panel pro ovládání mikrofonu pro zápusťnou montáž

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život



- ▶ Elegantní a moderní design (obdržel ocenění IF)
- ▶ Tlačítko pro zapnutí/vypnutí mikrofonu
- ▶ Barevný stavový prstencový indikátor

Panel pro ovládání mikrofonu se připojuje k rozhraní pro dva delegáty (DCN-DDI) přes jeden z řídicích vstupů RJ11.

Funkce

Ovládací prvky a indikátory

- Jedno tlačítko pro ovládání mikrofonu
- Tříbarevný osvětlený prstenec kolem tlačítka mikrofonu, který může signalizovat následující stavy:
 - Červená barva – mikrofon je aktivní
 - Blikající červená barva* – probíhá poslední minuta doby vyhrazené pro projev
 - Zelená barva – delegát je zařazen do seznamu žádostí
 - Blikající zelená barva – delegát je na prvním místě v seznamu žádostí a je dalším, kdo získá slovo
 - Žlutá barva* – delegát je uveden v poznámkovém bloku a může ovládat svůj mikrofon bez interakce operátora

* Dostupné pouze při použití počítačového ovládacího softwaru.

Propojení

- 2 konektory RJ11: jeden pro připojení k rozhraní pro dva delegáty (DCN-DDI) a jeden pro průchozí zapojení

Technické specifikace

Mechanické hodnoty

Montáž	Upevnění zacvaknutím do kovové desky o tloušťce 2 mm nebo společně se spojkami DCN-FCOUP a koncovými krytkami DCN-FEC do libovolného okolí
Rozměry (v × š × h)	40 × 50 × 50 mm
Hmotnost	200 g
Barva	
DCN-FMICB	Stříbrná (odstín RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Tmavá (grafitově šedá)

Informace o objednání

DCN-FMICB Panel pro ovládání mikrofonu pro zápusťnou montáž

Panel pro ovládání mikrofonu systému DCN Next Generation pro zápusťnou montáž, stříbrný.
Číslo objednávky **DCN-FMICB**

DCN-FMICB-D Panel pro ovládání mikrofону pro zápusťnou mонтáž, řmavý

Panel pro ovládání mikrofónu systému DCN Next Generation pro zápusťnou mонтáž, řmavý.

Číslo objednávky **DCN-FMICB-D**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Víšňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz