

# LBB 1957/00 Klávesnice stanice hlasatele

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**

Stvořeno pro život



- ▶ Sedm tlačítek pro výběr zón
- ▶ Signalizace výběru zón LED indikátory
- ▶ Společně lze připojit až osm klávesnic

Klávesnice stanice hlasatele LBB 1957/00 je rozšířením stanice hlasatele LBB 1956/00 systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System, které přidává dalších sedm tlačítek pro výběr zón. Je opatřena stejnou stabilní kovovou základnou jako stanice hlasatele. Kromě použití na stole ji lze, vzhledem ke speciální konstrukci, úhledně připevnit se zapuštěním do desek stůlů.

## Funkce

Každá stanice hlasatele podporuje výběr šesti zón. Po připojení jedné z těchto klávesnic bude možné zvolit dalších sedm zón nebo skupin zón. Ke stanici hlasatele LBB 1956/00 lze připojit až osm klávesnic. LED indikátory na klávesnici označují aktivní zóny.

### Ovládací prvky a indikátory

- Sedm tlačítek pro výběr zón
- Sedm LED indikátorů zvolených zón
- Osm dvoupolohových mikropřepínačů

### Propojení

- Dvě RJ45 zásuvky
- Vstup 24 V DC
- Konektor pro klávesnici

## Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normou EN 60065
Odolnost	V souladu s normou EN 55103-2
Emise	V souladu s normou EN 55103-1
Oblast	Certifikace
Evropa	CE

## Zahrnuté díly

Množství	Součásti
1	LBB 1957/00 Klávesnice stanice hlasatele

## Technické specifikace

### Elektrické hodnoty

Napájení	
Rozsah napětí	24 V DC, poskytuje jednotka LBB 1956/00
Spotřeba proudu	< 15 mA

**Mechanické hodnoty**

Rozměry základny	40 × 100 × 235 mm
Hmotnost	Přibližně 1 kg
Montáž	Do držáku společně s jednotkou LBB 1956/00 nebo jinou jednotkou LBB 1957/00
Barva	Uhelná černá se stříbrnou

**Prostředí**

Provozní teplota	-10 °C až +45 °C
Skladovací teplota	-40 °C až +70 °C
Relativní vlhkost	< 95 %

**Informace o objednání****LBB 1957/00 Klávesnice stanice hlasatele**

Rozšíření stanice hlasatele LBB 1956/00 systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System, které přidává dalších sedm tlačítek pro výběr zón.

Číslo objednávky **LBB1957/00**

**Zastoupeno společností:****Czech Republic**

Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz