

LBC 1259/01 Universalbodenstativ

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Universelles, leichtes Aluminiumstativ
- ▶ Für einen Lautsprecher, Wireless Access Point oder Integrus Strahler
- ▶ Faltbare Basis mit doppelten Stützen
- ▶ Reduzierflansch für verschiedene Befestigungsarten
- ▶ Manuelle Einstellung

Dieses Universalbodenstativ bietet effiziente Montagelösungen für Lautsprecherinstallationen, einen Wireless Access Point des DCN Drahtlosen Systems oder einen Strahler des digitalen Integrus Sprachübertragungssystems. Es wird gemäß den gleichen hohen Standards wie alle Bosch Produkte entwickelt und hergestellt, wodurch eine exzellente Qualität und garantierte Kompatibilität über die gesamte Produktreihe sichergestellt wird. Das LBC 1259/01 ist für zahlreiche Anwendungen geeignet, für die eine sichere, aber transportable Montagelösung erforderlich ist.

Funktionsbeschreibung

Verstellbar und sicher

Das LBC 1259/01 Bodenstativ kann mithilfe einer federgespannten Einstellschraube manuell auf Höhen zwischen 1,4 und 2,2 m verstellt werden. Ein zusätzlicher Sicherungsbolzen am Stativ kann festgezogen werden, damit die eingestellte Länge beibehalten wird.

Dieses leichte Stativ hat eine faltbare Basis mit doppelten Stützen für zusätzliche Standfestigkeit und einen weiten Standbereich für bessere Stabilität.

Anpassbar

Zum Lieferumfang des Bodenstativs gehören standardmäßig ein 36-mm-Reduzierflansch mit einem M10 x 12-Gewindestift, um Geräte unterschiedlicher Größe montieren zu können, sowie mit einer M10-Kugel, um die Halterung des Wireless Access Points zu befestigen.

Zubehör

Für Aufbewahrung und einfachen Transport ist eine Tragetasche erhältlich. Diese Tasche verfügt über zwei Innenfächer mit separaten Reißverschlüssen, sodass zwei Universalbodenstative (LBC 1259/01) untergebracht werden können. Die Tasche mit dem Bosch Logo wird aus schwarzem Nylon gefertigt, das strapazierfähig und wetterbeständig ist. Mit den beiden Griffen kann die Tasche mit der Hand oder über der Schulter getragen werden.



LM1-CB Tragetasche (optional)

Planungshinweise



LBC 1259/01 mit DCN Wireless Access Point,
LBB 451x/00 Infrarotstrahler und XLA 3200 Line-Array-
Lautsprecher

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	LBC 1259/01 Universalbodenstativ
1	36-mm-Reduzierflansch mit Gewindestift (M10 x 12)
1	M10-Befestigungskugel für WAP-Befestigungshalterung
2	Metall-Distanzringe

Technische Daten

Mechanische Daten

Länge: ausgeklappt	1,4 bis 2,2 m
Länge: eingeklappt	1,24 m
Breite: Füße ausgeklappt	1,32 m
Breite: Füße eingeklappt	130 mm
Gewicht	4,8 kg
Max. zentrische Belastung	50 kg
Material	Aluminium/Stahl
Farbe	Weißaluminium (RAL 9006) mit schwarzen Teilen
Rohrdurchmesser	35 mm
Tragetasche (Zubehör)	
Abmessungen (L x T)	1,25 m x 27 mm
Gewicht	750 g
Farbe	Schwarz mit hellgrauen Griffen
Material	Nylon

Bestellinformationen

LBC 1259/01 Universalbodenstativ

Universalbodenstativ, leichte Aluminiumkonstruktion, faltbar, Reduzierflansch (M10 x 12).

Bestellnummer **LBC1259/01**

Zubehör/Erweiterungen

LM1-CB Tragetasche für zwei Bodenstative

Tragetasche für Aufbewahrung und Transport von zwei Bodenstativen.

Bestellnummer **LM1-CB**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf und NurseCall Schweiz:
TeleAlarm SA - Bosch Group
Rue du Pont 23
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon +41 32 327 25 40
Telefax +41 32 327 25 41
ch.securitysystems@bosch.com
www.telealarm.ch