

# UZ5000/16S Zutrittszentrale mit Systemschnittstelle RS485



- ▶ Universalzentrale für Zutritt bis 16 Türen
- ▶ Verwaltung bis 2.000 (optional bis zu 18.000) Personen
- ▶ Buchungsspeicher für bis zu 7.200 (optional bis zu 150.000) Ereignissen
- ▶ Automatische Erkennung angeschlossener Leser
- ▶ Pincode und Bedrohungscode

Universalzentrale für Zutritt mit Systemschnittstelle RS485 und zwei RS 485-Schnittstellen (2- oder 4-Draht)

## Funktionsbeschreibung

Funktionalität: Zutritt, Speicher für 2000 Mitarbeiter, Türüberwachung von bis zu 16 Türen, nicht im Stahlgehäuse verfügbar.

- Datenerhalt durch Batterie mind. 2 Monate
- 512 KByte SRAM Datenspeicher (max. 4MB)
- externer 12 V Betrieb möglich
- 100 definierbare Alarme und Ereignisse
- Bereichswechsel online
- Protokollierung aller Ereignisse und Zustände

## Planungshinweise

- externe Spannungsversorgung der Leser erforderlich !
- nur für Business Solutions
- Für Door Controller SDC10 oder SDC15 muss die Bus-Schnittstelle ein

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	UZ5000/16S
1	Installationshandbuch (einmal pro Gesamtlieferung)

## Technische Daten

### Gehäuse

Maße (H x B x T)	(160 x 165 x 85) mm
Material	Kunststoff
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Gewicht	0,9 kg
Anschluss technik	Unterseite (PG Verschraubung)

### Elektrische Parameter

Netzspannung	110 / 230 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	4,5 W

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 bis 45 °C
Schutzart	IP 52

**Bestellinformation**

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

**UZ5000/16S RS485 16xLM100**

UZ5000/16S Zutrittszentrale mit Systemschnittstelle RS485; 2xRS485-Schnittstellen 4-Draht für den Anschluss von bis zu 2x8 LM100 / SRx Lesern (Bussystem)

<b>6204</b>	<b>8695</b>	<b>F.01U.530.530</b>
-------------	-------------	----------------------

**UZ5000/16S RS485 2 Draht max. 16xLM100**

UZ5000/16S Zutrittszentrale mit Systemschnittstelle RS485; 2xRS485-Schnittstellen 2-Draht für den Anschluss von bis zu 2x8 LM100 / SDx Lesern (Bussystem)

<b>6204</b>	<b>9142</b>	<b>F.01U.547.702</b>
-------------	-------------	----------------------

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**