

# LM100 berührungsloser Mifare-Leser mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X



- ▶ Mifare-Lese Verfahren
- ▶ Onlinebetrieb mit UZ5000/X
- ▶ optische / akustische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden bzw. Signalgeber
- ▶ Lesereichweite bis 5 cm
- ▶ Elektronik im Gehäuse vergossen

LM100 mit berührungslosem Leseverfahren Mifare zum Anschluss an eine Universalzentrale UZ5000/X. RS 422-Schnittstelle. Grundfunktionen: Zutritt, Funktion Scharf-/Unscharf-Schaltung für GMA (nur LM110)

## Technische Daten

### LM 100 / LM 110

Spannungsversorgung	12 VDC durch UZ5000/X oder 12-24 VDC extern
max. Leistungsaufnahme	1,2 W
max. Stromverbrauch	100 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +60° C
Schutzart	IP 65
Anschlüsse	-
Schnittstelle	RS422
Maße UP (H x B x T)	125 x 86 x 17 mm
Farbe Folie	grau (Pantone 430)
Farbe Gehäuse	signalweiß (RAL 9003)
Montage	auf UP + Hohlwand-Dosen auf 73x73x42 Metall-UP-Dose Aufputz mit Unterschale

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>LM100 RS422 Mf</b>		
LM100 berührungsloser Mifare-Leser mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X		
<b>6203</b>	<b>9153</b>	<b>F.01U.547.713</b>
<b>LM110 RS422 Mf Tast</b>		
LM100 berührungsloser Mifare-Leser mit Tastatur mit RS422-Schnittstelle zum Anschluss an eine UZ5000/X		
<b>6203</b>	<b>9154</b>	<b>F.01U.547.714</b>
<b>LM100 /110 Ersatzfolie für obere Front</b>		
Ersatzfolie für obere Front LM100 / LM110		
<b>6203</b>	<b>9151</b>	<b>F.01U.547.711</b>
<b>LM100 /110 Unterschale für AP</b>		
Unterschale für Aufputzmontage LM100 / LM110		
<b>6203</b>	<b>9152</b>	<b>F.01U.547.712</b>

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**