

R950 Desktop Programmierstation



- ▶ Programmierstation zum Lesen und Schreiben von Mifare und Legic Ausweisen
- ▶ USB - Schnittstelle zur Verbindung zum PC
- ▶ Spannungsversorgung über USB

Programmierung von Personen- und Systemkarten; USB Schnittstelle zum Anschluss an einen PC

Farbe	schwarz mit grauer Folie
Montage	Tischgerät

Planungshinweise

Beim Leseverfahren Legic muss eine entsprechende Legic SAM 63 Taufkarte vorliegen.

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Stück R950
1,5 m	USB Kabel

Technische Daten

Spannungsversorgung	USB 1.1 und 2.0
max. Stromverbrauch	200 mA
Umgebungstemperatur	0 bis +45°C
Schutzart	IP 50
Schnittstelle	USB
Maße (H x B x T)	150 x 120 x 44 mm
Gewicht	0,2 kg

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
R950 USB Prog.-Station Le Locking System		
R950 Desktop Programmierstation, Locking System PegaSys, Legic		
6203	9247	F.01U.547.807
R950 USB Prog.-Station Le MiLock		
R950 Desktop Programmierstation, MiLock, Legic		
6203	9248	F.01U.547.808
R950 USB Prog.-Station Mf Locking System		
R950 Desktop Programmierstation, Locking System PegaSys, Mifare		
6203	9249	F.01U.547.809
R950 USB Prog.-Station Mf MiLock		
R950 Desktop Programmierstation, MiLock, Mifare		
6203	9250	F.01U.547.810

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by