

# R955 Desktop Leser



Anmeldeleser/Bekanntmachungsleser für die Verwendung von Unikatsnummern; USB Schnittstelle zum Anschluss an einen PC

## Planungshinweise

Beim Leseverfahren Legic muss eine entsprechende Legic SAM 63 Taufkarte vorliegen.

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Stück R955
1,5 m	USB Kabel

## Technische Daten

Spannungsversorgung	USB 1.1 und 2.0
max. Stromverbrauch	200 mA
Umgebungstemperatur	0 bis +45°C
Schutzart	IP 50
Schnittstelle	USB
Maße (H x B x T)	150 x 120 x 44 mm
Gewicht	0,2 kg

- ▶ Anmeldeleser/Bekanntmachungsleser zum Einlesen der Unikatsnummer von Mifare und Legic Ausweisen
- ▶ USB - Schnittstelle zur Verbindung zum PC
- ▶ Spannungsversorgung über USB

Farbe	schwarz mit grauer Folie
Montage	Tischgerät

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
<b>R955 USB Leser Le Unikatnummer</b>		
R955 Desktop Leser, Legic		
<b>6203</b>	<b>9251</b>	<b>F.01U.547.811</b>
<b>R955 USB Leser Mf Unikatnummer</b>		
R955 Desktop Leser, Mifare		
<b>6203</b>	<b>9252</b>	<b>F.01U.547.812</b>

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*10,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**