SDC10 Door Controller für 2 Türen

- **Türsteuerungsmodul für 2 Türen**
- **2 Relaisausgänge; 2 Eingänge über Optokoppler;**

Türsteuerungsmodul für Leser SRC100, SRC110, SRC400, SRC500 und SRC510

Funktionsbeschreibung

Türsteuerungsmodul für Leser SRC100, SRC110, SRC400, SRC500 und SRC510; RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an ACS5000/16

Planungshinweise

- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser und Türöffner
- Hutschienenmontage

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1 Stück	Door Controller SDC10

Technische Daten

Spannungsversorgung	12-24 V DC extern
max. Leistungsaufnahme	4,8 W
max. Stromverbrauch	400 mA
Umgebungstemperatur	-10 bis +45° C
Schutzart	IP 20
Anschlüsse	2 Optokoppler-Eingänge 2 Relaisausgänge
Schnittstelle	RS485 2 Draht
Maße (H x B x T)	91 x 71 x 61 mm
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Montage	Hutschiene

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SDC10 Door Controller		
SDC10 Door Controller für 2 Türen; Anschluss an ACS5000/16		
6203	**9216**	**F.01U.547.776**

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH 2009 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten
T5877221387 | Cur: de-DE, V3, 4 Aug 2009