SDC15 Door Controller für 5 Türen



- ► Türsteuerungsmodul für 5 Türen
- ▶ 5 Relaisausgänge; 5 Eingänge über Optokoppler

Türsteuerungsmodul für Leser SRC100, SRC110, SRC400, SRC500 und SRC510; RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an ACS5000/16

Funktionsbeschreibung

Türsteuerungsmodul für Leser SRC100, SRC110, SRC400, SRC500 und SRC510; RS485-Schnittstelle (2-Draht) zum Anschluss an ACS5000/16

Planungshinweise

- Spannungsversorgung über externes Netzteil für Leser und Türöffner
- Hutschienenmontage

Lieferumfang

Anzahl	Komponente	
1 Stück	Door Controller SDC1	

Technische Daten		
Spannungsversorgung	12-24 V DC extern	
max. Leistungsaufnahme	4,8 W	
max. Stromverbrauch	400 mA	
Umgebungstemperatur	-10 bis +45° C	
Schutzart	IP 20	
Anschlüsse	5 Optokoppler-Eingänge 5 Relaisausgänge	
Schnittstelle	RS485 2 Draht	
Maße (H x B x T)	91 x 71 x 61 mm	
Farbe	lichtgrau (RAL 7035)	
Montage	Hutschiene	

Bestellin	formation	1
App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
SDC15 Do	or Controlle	r f. ACS5000/16
SDC10 Do	or Controller	für 5 Türen; Anschluss an ACS5000/16
6203	9217	F.01U.547.777

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Koch-Straße 100
85521 Ottobrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Poduktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf Represented by
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuftgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
*)0,14 © pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Telefon 01805 231232*)
Telefax 071.1 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de