

# SRC400 Mifare-Leser für Door Controller



SRC400 mit berührungslosem Leseverfahren Mifare zum Anschluss an eine einen Door Controller

## Funktionsbeschreibung

SRC400 mit berührungslosem Leseverfahren Mifare zum Anschluss an eine einen Door Controller.

Der SRC400 mit Door Controller schaltet den Türöffner aus dem gesicherten Bereich.

## Planungshinweise

### Legic:

Für die Spannungsversorgung für einen Legic-Leser, Door Controller und Türöffner wird ein externes Netzteil benötigt.

### Mifare:

Ein Mifare-Leser kann an die Spannungsversorgung von dem Door Controller angeschlossen werden. Abstand SRC400 zu Door Controller SDC1x max. 6 m

## Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1 Stück	Schalterdosenleser SRC400

- ▶ Mifare-Lese Verfahren
- ▶ Onlinebetrieb mit ACS5000/16 und Door Controller
- ▶ Optische / akustische Zustandsanzeige über 3 Leuchtdioden bzw. Signalgeber
- ▶ Lesereichweite bis 5 cm
- ▶ Elektronik im Gehäuse vergossen

## Technische Daten

Spannungsversorgung	5 VDC durch Door Controller (Mifare) 12 - 24 V DC extern (LEGIC)
max. Leistungsaufnahme	0,75 W bei 5 V DC (Mifare) 1,2 W bei 12 V DC (LEGIC)
max. Stromverbrauch	150 mA bei 5 V DC (Mifare) 100 mA bei 12 V DC (LEGIC)
Umgebungstemperatur	-10 bis +55° C
Schutzart	IP50
Schnittstelle	RS485
Maße (H x B x T)	84 x 93 x 12 mm
Farbe	weiß
Montage	UP + Hohlwand-Dosen 73x73x42 Metall-UP-Dose

## Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
		<b>SRC400 Mf RS485 2-Draht SDL Berker B1 ws</b>
		SRC400 Mifare RS485 2-Draht, Schalterdosenleser Berker B1, ws
<b>6203</b>	<b>9226</b>	<b>F.01U.547.786</b>

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Koch-Straße 100  
85521 Ottobrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Weitere Produktinformationen:**  
Bosch Sicherheitssysteme STDE  
Werner-Heisenberg-Strasse 16  
34123 Kassel  
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08  
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399  
Einbruch/Brand/Access: -500/-199  
de.securitysystems@bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Haus-ServiceRuf**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Ingersheimer Straße 16  
70499 Stuttgart  
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
\*)0,14 € pro Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom  
Telefon 01805 231232\*)  
Telefax 0711 811-5125 294  
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com  
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

**Represented by**