

Σειρά DS7446KP Πληκτρολόγια LCD

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Μοντέρνα κατακόρυφη σχεδίαση
- ▶ Ανακλυνόμενο καπάκι που καλύπτει ή αποκαλύπτει τα φωτιζόμενα πλήκτρα
- ▶ Ένδειξη κατάστασης περιοχών
- ▶ Προσαρμόσιμη ένταση ήχου
- ▶ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης

Το DS7446KP είναι ένα αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο τεσσάρων καλωδίων, με οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους πίνακες ελέγχου σειράς DS7200. Υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Το πληκτρολόγιο απαιτείται για τον τοπικό προγραμματισμό του πίνακα ελέγχου.

Περιγραφή λειτουργ.

Μοντέρνα σχεδίαση

Η συμπαγής κατακόρυφη σχεδίαση καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στον τοίχο και εντάσσεται ομαλά στο στυλ της εσωτερικής διακόσμησης του χώρου. Μπορείτε να κλείσετε το ανακλυνόμενο καπάκι για την προστασία των πλήκτρων από σκόνη και ζημιές αλλά και την απόκρυψη του φωτισμού.

Ένδειξη κατάστασης περιοχών

Στην οθόνη του πληκτρολογίου εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης περιοχών. Η μορφή του εικονιδίου (σταθερά αναμμένο, γρήγορα παλλόμενο, αργά παλλόμενο ή σβηστό) υποδηλώνει την κατάσταση της αντίστοιχης περιοχής, όπως π.χ.: η περιοχή είναι οπλισμένη, η περιοχή έχει δώσει συναγερμό, η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση προβλήματος ζώνης ή η περιοχή είναι αφοπλισμένη. Στην οθόνη του

πληκτρολογίου εμφανίζεται επίσης η περιοχή στην οποία είναι εκχωρημένο τη δεδομένη χρονική στιγμή, εάν το πληκτρολόγιο βρίσκεται εκτός της οικείας περιοχής του.

Ενδείξεις και ήχοι

Η οθόνη του πληκτρολογίου διαθέτει τέσσερις φωτοδιόδους (LED) κατά πλάτος της πρόσοψης που υποδεικνύουν την κατάσταση της περιμέτρου, της τροφοδοσίας ρεύματος, του οπλισμού και των εντολών. Το πληκτρολόγιο παράγει οκτώ ήχους που υποδηλώνουν μια κατάσταση, όπως π.χ. συναγερμός, πρόβλημα, σφάλμα ή καθυστέρηση εισόδου.

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα

Κάθε μοντέλο DS7446KP πληκτρολογίου διαθέτει 19 φωτιζόμενα πλήκτρα για ειδικές λειτουργίες. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης μπορεί να προγραμματίσει τα πλήκτρα [A], [B] και [C] με λειτουργίες όπως π.χ. Έκτακτη ανάγκη, Πυρκαγιά ή Εκφοβισμός διαρρήκτη. Κατά το πάτημα κάθε πλήκτρου, ακούγεται ένα χαμηλής έντασης "μπιπ".

Προσαρμόσιμη ένταση ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου που παράγεται από το πληκτρολόγιο. Όταν η σειρήνα είναι ενεργή, με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου στο πληκτρολόγιο πραγματοποιείται προσωρινή σίγαση της σειρήνας.

Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση	
Βέλγιο	INCERT	B-509-0004/c
Ευρώπη	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

Προγραμματισμός**Πληροφορίες περί συμβατότητας**

Το πληκτρολόγιο DS7446KP συνεργάζεται με τους πίνακες ελέγχου σειράς DS7200.

Καλωδίωση

Τύπος καλωδίου	Απόσταση πληκτρολογίου από τον πίνακα ελέγχου
Χωρίς θωράκιση, 0,8 mm (αρ. 22 AWG)	Μέχρι 305 m (1000 ft)
Χωρίς θωράκιση, 1,2 mm (αρ. 18 AWG)	Μέχρι 610 m (2000 ft)

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Είδος
1	Πληκτρολόγιο
1	Ελατήριο προστασίας από παραβίαση στον τοίχο

Τεχνικά στοιχεία**Περιβάλλον**

Σχετική υγρασία	80% στους 40 °C (100 °F), χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Θερμοκρασία λειτουργίας:	+5 °C έως +40 °C (40 °F έως 100 °F)
Θερμοκρασία (αποθήκευσης):	-10 °C έως +55 °C (14 °F έως 130 °F)

Απαιτήσεις ισχύος

Ρεύμα (σε κατάσταση αναμονής):	35 mA
Ρεύμα (σε κατάσταση συναγερμού):	100 mA
Τάση (σε κατάσταση λειτουργίας):	10,2 V DC

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Διαστάσεις:	13,7 x 7,6 x 2,4 cm (5 in. x 3 in. x 1 in.)
Βάρος:	0,168 kg (0,37 lb)

Πληροφορίες παραγγελίας**DS7446KP-EX Πληκτρολόγιο LCD**

Προς εξαγωγή. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-EX**

DS7446KP-SE Πληκτρολόγιο LCD

Για χρήση στην Σουηδία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-SE**

DS7446KP-FR Πληκτρολόγιο LCD

Για χρήση στην Γαλλία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-FR**

DS7446KP-NL Πληκτρολόγιο LCD

Για χρήση στην Ολλανδία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-NL**

DS7446KP-DE Πληκτρολόγιο LCD

Για χρήση στην Γερμανία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-DE**

DS7446KP-ES Πληκτρολόγιο LCD

Για χρήση στην Ισπανία. Διαθέτει χειριστήρια για ένταση του ήχου και τρία προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρ. παραγγελίας **DS7446KP-ES**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:
Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr