

# ICP-CP500PW Teclado LED maestro con particiones

www.boschsecurity.es



**BOSCH**

Innovación para tu vida



- ▶ Armado del sistema de alarma con un solo botón
- ▶ Alarmas de incendio, médica y de emergencia
- ▶ Diseño moderno y elegante
- ▶ De fácil manejo
- ▶ Botones retroiluminados para usar el teclado de día y de noche

El ICP-CP500PW es un teclado maestro con particiones para su uso con algunos paneles de control de la serie Solution. Se suministra con una tapa de protección para el teclado. El teclado maestro con particiones dispone de ocho indicadores de zona para informar cada vez que una zona esté abierta o se produzca una alarma, además de indicarle la zona donde se ha producido la alarma. Con una sola pulsación de la tecla [#AWAY], puede seleccionar a qué zona pertenece la información de las ocho zonas. El área de encendido y apagado (On/Off) del LED muestra las áreas que están armadas. También se incluye una serie de funciones manejables con un solo botón que permiten al usuario realizar varias operaciones de sistema con tan sólo pulsar un botón durante 2 segundos. Por ejemplo, al pulsar la tecla [#AWAY], se arma todo el sistema, al pulsar la tecla [1], se comprueban las sirenas y al pulsar la tecla [3], se comprueban las luces estroboscópicas.

## Funciones básicas

### Métodos de armado

Puede armar el sistema introduciendo el código de usuario y pulsando la tecla [#AWAY] o también puede hacerlo rápidamente pulsando la tecla [#AWAY] durante 2 segundos.

### Alarmas de incendio, médica y de emergencia

Si se programa para ello, la pulsación simultánea de los botones externos de una fila de cualquier teclado activa una alarma acústica y se envía un informe de alarma al panel de control. Pulse [4] y [6] simultáneamente para activar una alarma de incendio; pulse [7] y [9] simultáneamente para una alarma médica o bien pulse [1] y [3] o [\*STAY] y [#AWAY] simultáneamente para activar una alarma de emergencia.

## Certificados y homologaciones

El ICP-CP500PW se ha sometido a pruebas para los siguientes estándares:

Región	Estándares	
Australia	A-Tick	
Nueva Zelanda	Tele-permit	PTC-200
Europa	CE	EMC: EN 55022, EN 55024 Seguridad: EN 60950 Telecomunicaciones: TBR21 Entorno: EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Región	Certificación	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC); 2006/95/EC Low-voltage Directive (LVD) [ICP-CP500PW][ICP-CP508W] [ICP-CP508LW][ICP-CP516LW][ICP-CP516W][ICP-CP500AW][ICP-CP500ALW]

## Planificación

### Información de compatibilidad Paneles de control

ICP-CC404P, ICP-CC408-CHI, ICP-CC408-APR, ICP-CC408P,  
ICP-CC408P-ES, ICP-CC488-CHI, ICP-CC488-APR, ICP-CC488P,  
ICP-CC488P-ES, CC408, CC488 y CC880

### Consideraciones para el montaje

El ICP-CP500PW puede montarse sobre una superficie de interior utilizando de dos a cuatro tornillos.

## Piezas incluidas

Cant.	Componente
1	Teclado

## Especificaciones técnicas

### Diseño de la caja

Dimensiones:	7,2 cm x 12,7 cm x 2,3 cm (2,8 pulg. x 5 pulg. x 1 pulg.)
--------------	--

### Consideraciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento:	De 0 °C a +50 °C (de +32 °F a 122 °F)
Humedad relativa:	Del 20% al 90% (sin condensación)

### Requisitos de alimentación

Tensión de funcionamiento:	De 11 VCC a 14 VCC
Consumo de corriente:	50 mA (máximo)
Inmunidad contra interferencias por radiofrecuencia (RFI):	Cumple con AS/NZS3548

## Información sobre pedidos

**ICP-CP500PW Teclado LED maestro con particiones**  
Teclado maestro con particiones con indicadores de estado de ocho zonas  
Número de pedido **ICP-CP500PW**

**Representada por:**

**Spain:**  
Bosch Security Systems, SAU  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
Tel.: +34 914 102 011  
Fax: +34 914 102 056  
es.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.es

**Americas:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**America Latina:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
latam.boschsecurity@bosch.com  
www.boschsecurity.com