

Récepteurs de poche Integrus LBB 4540/08

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Ces récepteurs de poche ergonomiques intègrent la dernière technologie de composants électroniques (notamment un circuit intégré spécifique) pour garantir des performances optimales et une durée de vie maximale des piles. Ces récepteurs de poche peuvent être utilisés aussi bien pour la distribution de langues que la diffusion de musique.

Fonctions de base

- Signal audio automatiquement coupé lorsqu'il est trop faible, de sorte que l'utilisateur reçoit uniquement du son de haute qualité
- Peuvent être utilisés avec des piles jetables (2 piles alcalines AA, non fournies) ou un pack de batteries NiMH rechargeables écologiques LBB 4550/10 (non fournies)
- Aucune consommation électrique lorsque le casque est déconnecté
- Clip de fixation pour un meilleur confort
- Mode de mesure pour une vérification aisée de la couverture des systèmes de diffusion de langues
- Conception stylisée et élégante

- ▶ Circuit intégré spécialement conçu pour des performances optimales et une durée de vie maximale des piles
- ▶ Composants électroniques rechargeables intégrés dans la puce pour des performances de recharge optimales
- ▶ Écran LCD à 2 chiffres avec batterie et indicateur d'état de réception
- ▶ Le nombre de canaux disponibles est toujours égal au nombre de canaux utilisés par le système, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de faire défiler des canaux non utilisés

- Jusqu'à 200 heures de fonctionnement avec des piles alcalines
- Jusqu'à 75 heures avec un pack de batteries
- Recharge complète en 1 heure et 45 minutes

Commandes et voyants

- Écran LCD à 2 chiffres avec numéro du canal, batterie et indicateur d'état de réception
- Bouton marche/arrêt
- Glissière de réglage du volume
- Bouton haut/bas de sélection des canaux
- Voyant indicateur de recharge

Interconnexions

- Connecteur de sortie stéréo de 3,5 mm pour casque
- Contacts de batterie pour piles alcalines AA
- Connecteur pour pack de batteries LBB 4550/10
- Contacts de recharge sur le côté gauche du récepteur de poche pour la compatibilité avec les unités de recharge LBB 4560

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Niveau d'éclairement énergétique	4 mW/m ² par porteuse
Angle de demi-sensibilité	± 50°
Niveau de sortie du casque à 2,4 V	450 mVrms (voix au volume maximal, casque 32 ohms)
Plage de fréquences en sortie du casque	20 Hz à 20 kHz
Impédance de sortie des écouteurs	32 ohms à 2 kohms
Rapport signal à bruit maximal	80 dB(A)
Tension d'alimentation	1,8 à 3,6 V, nominal 2,4 V
Consommation à 2,4 V (tension des piles)	15 mA (voix au volume maximal, casque 32 ohms)
Consommation (en veille)	< 1 mA

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	155 x 45 x 30 mm
Poids	
sans piles	75 g
avec piles	125 g
Couleur	Anthracite et argent

Informations de commande

Récepteur LBB 4540/04

Récepteur de poche Integrus à 4 canaux.

Numéro de commande **LBB4540/04**

LBB 4540/08 Récepteurs

Récepteur de poche Integrus à 8 canaux.

Numéro de commande **LBB4540/08**

Récepteur LBB 4540/32

Récepteur de poche Integrus à 32 canaux.

Numéro de commande **LBB4540/32**

Accessoires

LBB 4550/10 - Packs de batteries NiMH Integrus (10 pièces)

Batteries NiMH Integrus pour récepteurs de poche (10 pièces).

Numéro de commande **LBB4550/10**

Pack de batteries NiMH LBB 4550/00

Batterie NiMH Integrus pour récepteurs de poche.

Numéro de commande **LBB4550/00**

Boîtier de charge LBB 4560/00

Boîtier de charge Integrus pour récepteurs de poche, usage portatif.

Numéro de commande **LBB4560/00**

Rack de charge LBB 4560/50

Rack de charge Integrus pour récepteurs de poche, installation fixe.

Numéro de commande **LBB4650/50**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us