

# LBB 1957/00 - Clavier du système de sonorisation et d'évacuation Plena

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ 7 touches pour la sélection de zones
- ▶ LED pour la sélection de zones
- ▶ Connexion simultanée de 8 claviers maximum

Le clavier pour pupitre d'appel LBB 1957/00 est une extension du pupitre d'appel LBB 1956/00 Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS offrant 7 touches supplémentaires pour la sélection de zones. Il présente la même base stable en métal que le pupitre d'appel. Outre une utilisation sur une table, la conception spéciale de l'appareil permet un encastrement dans un bureau.

## Fonctions de base

Chaque pupitre d'appel prend en charge six sélections de zones. En connectant un clavier, il est possible d'ajouter 7 zones ou groupes de zones sélectionnables. Vous pouvez ajouter jusqu'à 8 claviers à un pupitre d'appel LBB 1956/00. Les LED sur le clavier indiquent les zones actives.

### Commandes et voyants

- 7 touches pour la sélection de zones
- 7 LED pour la sélection de zones
- Huit commutateurs DIP

### Interconnexions

- Deux jacks RJ45
- Entrée 24 VDC
- Connecteur clavier

## Certifications et accréditations

Sécurité	Conforme à la norme EN 60065
Immunité	Conforme à la norme EN 55103-2
Émissions	Conformes à la norme EN 55103-1

Région	Certification
Europe	CE

## Composants inclus

Quantité	Composants
1	Clavier pour pupitre d'appel LBB 1957/00

## Spécifications techniques

### Caractéristiques électriques

Bloc d'alimentation	
Plage de tension	24 VDC fourni par le LBB 1956/00
Consommation	< 15 mA

**Caractéristiques mécaniques**

Dimensions du socle	40 x 100 x 235 mm
Poids	Env. 1 kg
Montage	Support couplé avec LBB 1956/00 ou un autre LBB 1957/00
Couleur	Anthracite et argent

**Caractéristiques environnementales**

Température de fonctionnement	-10 à +45 °C
Température de stockage	-40 à +70 °C
Humidité relative	< 95 %

**Informations de commande****LBB 1957/00 - Clavier du système de sonorisation et d'évacuation Plena**

Extension du pupitre d'appel LBB 1956/00 Système de sonorisation et d'évacuation Plena VAS offrant 7 touches supplémentaires pour la sélection de zones.  
Numéro de commande **LBB1957/00**

**Représenté par :****France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us