

Poste délégué DCN-DCS-xx avec sélecteur de canal

www.boschsecurity.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie



Le poste délégué avec sélecteur de canal permet aux participants de parler, d'enregistrer une demande de parole et d'écouter l'intervenant. Une prise est fournie pour brancher les microphones enfichables (DCN-MICS et DCN-MICL, à commander séparément). Le poste intègre un sélecteur de canal, ce qui le rend parfaitement adapté aux discussions multilingues donnant lieu à de l'interprétation simultanée. Le sélecteur de canal intègre deux touches haut/bas de sélection du canal et un afficheur indiquant le numéro et l'abréviation de chaque langue, ce qui permet de sélectionner rapidement le canal correspondant à la langue requise.

Fonctions de base

- Réduction du niveau de sortie du casque pour éviter l'effet Larsen (qui se produit lorsqu'on écoute l'intervenant et que le microphone est allumé)
- Prise pour microphones enfichables (DCN-MICS ou DCN-MICL)
- Le son du haut-parleur intégré est coupé lorsque le microphone est activé afin d'éviter l'effet Larsen.

- ▶ Faible sensibilité aux interférences des téléphones portables
- ▶ Design compact, élégant et ergonomique
- ▶ Sélecteur de canal, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal
- ▶ Haut-parleur intégré et microphone enfichable
- ▶ Utilisable en tant qu'unité de délégué ou unité de président.

- Le poste peut être utilisé en tant que poste de délégué ou de président (boutons président DCN-DBCM, à commander séparément).
- Un système d'attache est fourni pour verrouiller le câble en boucle (DCN-DISCLM, à commander séparément)

Commandes et voyants

- Afficheur alphanumérique pour la sélection du canal de langue, indiquant le numéro et le nom abrégé du canal
- Bouton de microphone avec LED rouge, verte ou jaune. Le rouge indique que le microphone est actif, le vert que la demande de prise de parole a été acceptée et le jaune est destiné au mode « VIP »
- Le voyant VIP s'allume lorsque le délégué est répertorié dans le bloc-notes (disponible uniquement si le logiciel PC est utilisé)
- Le casque est équipé de boutons de réglage du volume
- Commutateur « De-init » encastré

Interconnexions

- Prise pour microphone enfichable
- Deux connecteurs pour casque stéréo de 3,5 mm

- Câble de 2 m se terminant par un connecteur circulaire moulé à 6 pôles
- Connecteur circulaire à six pôles pour les connexions en boucle

Certifications et accréditations

Région	Certification
Europe	CE

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Réponse en fréquence	30 Hz à 20 kHz
Impédance de charge du casque	> 32 ohms < 1 kilohm
Puissance de sortie	2 x 15 mW/32 ohms

Caractéristiques mécaniques

Montage	Pose sur bureau (portable ou fixe)
Dimensions (H x l x P)	(sans microphone)
Sur table	60 X 210 x 140 mm
Poids	1,15 kg
Couleur de la partie supérieure	Noir (RAL 9017)
Couleur de la partie arrière	Argent (RAL 9006)

Informations de commande

Poste délégué DCN-DCS-CN avec sélecteur de canal

Poste délégué DCN Next Generation avec sélecteur de canal, microphone enfichable, foncé. Version chinoise. Microphone à commander séparément.
Numéro de commande **DCN-DCS-CN**

Poste délégué DCN-DCS avec sélecteur de canal

Poste délégué DCN Next Generation avec sélecteur de canal, microphone enfichable, foncé. Microphone à commander séparément.
Numéro de commande **DCN-DCS**

Accessoires

DCN-MICS Microphone enfichable à col court

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, argent.
Numéro de commande **DCN-MICS**

DCN-MICS-D Microphone enfichable court, coloris foncé

Microphone enfichable à col court pour DCN Next Generation, longueur 310 mm, foncé.
Numéro de commande **DCN-MICS-D**

DCN-MICL Microphone enfichable à col long

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, argent.
Numéro de commande **DCN-MICL**

DCN-MICL-D Microphone enfichable long, coloris foncé

Microphone enfichable à col long pour DCN Next Generation, longueur 480 mm, foncé.
Numéro de commande **DCN-MICL-D**

Boutons pour unité de président DCN-DBCM (10 pièces)

Boutons du mode président pour DCN Next Generation (10 pièces).
Numéro de commande **DCN-DBCM**

DCN-DISCLM - Attache de câble (25 pièces)

Attaches de câble pour DCN Next Generation (25 pièces).
Numéro de commande **DCN-DISCLM**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us