

DCN-DISDCS hozzászólói egység kettős csatornaválasztó kapcsolóval

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kis mobiltelefon érzékenység
- ▶ Kompakt, tetszetős és ergonomikus kialakítás
- ▶ Dugaszolható mikrofon
- ▶ Két csatornaválasztó kapcsoló a csatorna számával és rövidített nevével
- ▶ Beépített hangszóró

A kettős csatornaválasztó kapcsolóval ellátott hozzászólói egység lehetővé teszi a résztvevők számára a felszólalást, a felszólalás kérését és a felszólalások hallgatását. Dugaszolható mikrofon csatlakoztatásához alkalmas aljzattal is rendelkezik. Az egység két oldalán elhelyezett, egyenként állítható hangerőszabályzóval ellátott fejhallgató csatlakozót is tartalmaz, lehetővé téve két résztvevő kiszolgálását. A csatornaválasztó kapcsolók lehetővé teszik az egynél több nyelvű, szinkrontolmácsolási lehetőséget biztosító tárgyalásokon való használatot. Minden csatornaválasztó kapcsoló tartalmaz egy felfelé és lefelé váltó csatornaválasztó gombot és egy kijelzőt, amelyen a csatorna nevének száma és rövidítése látható, s így lehetővé teszi a nyelvi csatorna gyors átváltását.

Főbb funkciók

- A fejhallgató kimeneti szintjének csökkentési lehetősége az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében (az alapnyelv hallgatása és bekapcsolt mikrofon esetén aktív). Amikor az egység kétrésztvevős üzemmódban van, ez a funkció egyenként is elérhető.

- Átalakítható, teljes értékű, kettős felhasználású egységgé a mikrofontomb két külön mikrofontombra történő kicserélésével, az egyéni mikrofonvezérlés és a résztvevők azonosítása érdekében (DCN-DISBDD kettős használatú gombok, nem tartozék).
- Az akusztikus visszacsatolás elkerülése érdekében a beépített hangszóró elnémul, ha a mikrofon be van kapcsolva.
- A mikrofonok kétféle hosszúságban állnak rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék).
- A belső térhez való illeszkedés érdekében különböző színű keretek kaphatók (DCN-DISR, nem tartozék).
- Az egység használható egyrésztvevős egységként, kétrésztvevős egységként és elnöki egységként is (DCN-DISBCM elnöki gombok, nem tartozék) vagy segédgombos egyrésztvevős egységként.
- A variálható segédgomb például az üléskezdés jelzésére használható.
- Az felfűző kábel rögzítéséhez kábelrögzítő áll rendelkezésre (DCN-DISCLM, nem tartozék).
- Az egység világos és sötét színű talpazattal kapható.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Két alfanumerikus kijelző a nyelvválasztáshoz a csatorna számával és rövidített nevével

- Mikrofon gomb vörös, zöld vagy sárga jelzőfényrel megvilágított gyűrűvel. A vörös fény a mikrofon aktív állapotát, a zöld a felszólaláskérés elfogadását, a sárga pedig a „VIP” besorolást jelzi (ha az egységet kétrésztes módban használják, ez a funkció külön is elérhető).
- A VIP jelzőfény akkor világít, ha az illető résztvevői egység szerepel a vezérlő ablak VIP listájában (notebook) (csak számítógépes szoftver használata esetén érhető el)
- Két külön fejhallgatóhangerő szabályzó gomb
- Süllyesztett „De-init” kapcsoló

Csatlakozások

- Aljzat a dugaszolható mikrofon számára
- Két 3,5 mm-es sztereó jack fejhallgatóaljzat
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött, hatpólusú, kerek csatlakozóban végződik
- Hatpólusú, kerek csatlakozó a felfűzött csatlakozás számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Frekvenciaátvitel	30 Hz–20 kHz
Fejhallgató-terhelés	> 32 ohm < 1k ohm
Kimenő teljesítmény	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanikai jellemzők

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivétel) és süllyesztett beszerelés
Méret (ma x szé x mé)	(mikrofon nélkül)
Asztali	61 x 190 x 116 mm
Süllyesztett	6 x 190 x 120 mm
Tömeg	800 g
Felső rész színe	Ezüst (RAL 9022)
Szín	
DCN-DISDCS-L	Világosszürke (RAL 000 7500)
DCN-DISDCS-L	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ

DCN-DISDCS-L hozzászólói egység kettős csatornaválasztó kapcsolóval, világos színben

DCN Next Generation hozzászólói egység kétcsatornás csatornaválasztóval, dugaszolható mikrofonnal, világos alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni. Rendelésszám **DCN-DISDCS-L**

DCN-DISDCS-D hozzászólói egység kettős csatornaválasztó kapcsolóval, sötét színben

DCN Next Generation hozzászólói egység kétcsatornás csatornaválasztóval, dugaszolható mikrofonnal, sötét alap. A mikrofont és kereteket külön kell megrendelni. Rendelésszám **DCN-DISDCS-D**

Hardvertartozékok

DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon

DCN Next Generation dugaszolható, rövid szárú mikrofon, hosszúság 310 mm, ezüst. Rendelésszám **DCN-MICS**

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon

DCN Next Generation dugaszolható, hosszú szárú mikrofon, hosszúság 480 mm, ezüst. Rendelésszám **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR magasfényű ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, magasfényű, ezüst (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISRH-SR ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, ezüst (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISR-SR**

DCN-DISRH-SR-D sötét ezüst keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, sötét (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH magasfényű metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, magasfényű, ezüst (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS félfényes metál keret (10 db)

DCN Next Generation hozzászólói egység keret, fém, félfényes, ezüst (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM elnöki gombok (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység elnöki gombok (10 darab). Rendelésszám **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD gombok kettős felhasználású hozzászólói egységhez (10 gombból álló készlet)

DCN Next Generation hozzászólói egység, gombok két résztvevős használathoz (10 készlet). Rendelésszám **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM kábelcsiptető (25 db)

DCN Next Generation kábelkapocs (25 darab). Rendelésszám **DCN-DISCLM**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu