

# DS7446KP sorozatú LCD-kezelők

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Legújabb tervezésű kivitel
- ▶ Lehajtható fedél, mely elrejtje a kivilágított gombokat
- ▶ Partíciókijelző
- ▶ Állítható hangerő
- ▶ Programozható vészjelző gombok

A DS7446KP négyvezetékes alfanumerikus folyadékkristályos (LCD) kezelő, mely DS7200 sorozatú riasztóközpontokhoz csatlakoztatható. Az összes rendszerfunkciót támogatja. A kezelő a riasztóközpont helyi programozásához szükséges.

## Főbb funkciók

### Dizájnos kivitel

A kis méretű, álló kivitel kevesebb helyet igényel a falon, és jól beilleszkedik a környezetébe. A lehajtható fedél becsukásával a gombok óvhatók a portól és sérülésektől.

### Partíciókijelző

A kezelőegység kijelzője partíciókijelző ikonokat jelenít meg. Az ikon állapota (folyamatos, gyorsan villog, lassan villog vagy kikapcsolt) a területről ad információt a következők szerint: a terület védett, a területen riasztás történt, a területen zónaprobléma található, illetve a terület nem védett. A kezelőegység kijelzője olyan területről is képes tájékoztatást adni, melyhez nincs közvetlenül hozzárendelve.

### Jelzések és hangok

A kezelőegység kijelzője az előlapon található négy világítódiodát (LED) is tartalmaz, melyek a kerületi élesítésről, a tápellátásról, a riasztásról és a parancsról

ad tájékoztatást. A kezelőegység az olyan helyzeteket mint a riasztás, rendszerhiba vagy a beléptetési késleltetés, nyolc különböző hangjelzéssel képes jelezni.

### Programozható gombok

Minden DS7446KP kezelőegység 19 kivilágított gombbal rendelkezik adott funkciókhoz. A gyártó az [A], [B] és [C] gombokat olyan különleges funkciókra programozhatják, mint a vészhelyzeti, tűzjelző vagy pánikhívó funkció. A gombok megnyomásakor halk hangjelzést adnak.

### Állítható hangerő

A kezelőegység hangereje szabályozható. Amikor a sziréna bekapcsol, a kezelő bármely gombjának megnyomására a kezelőegység szirénahangja ideiglenesen elhallgat.

## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Belgium	INCERT B-509-0004/c
Európa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) [-EX, -SE, -ES, -FR, -NL]

**Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet****Kompatibilitási információk**

A DS7446KP kezelőegység a DS7200 sorozatú vezérlőközpontokkal kompatibilis.

**Vezetékezés**

Vezeték típusa	Kezelő távolsága a riasztóközponttól
Árnyékolatlan 0,8 mm (#22 AWG)	Max. 305 m
Árnyékolatlan 1,2 mm (#18 AWG)	Max. 610 m

**Tartozékok**

Mennyiség	Alkatrész
1	Kezelőegység
1	Fali szabotázsérzékelő

**Műszaki specifikációk****A működtetési környezettel szembeni elvárások**

Relatív páratartalom	80% 40°C mellett, lecsapódásmentes
Hőmérséklet (Működési):	+5°C - +40°C)
Hőmérséklet (tárolási):	-10°C - +55°C

**Tápellátás**

Áram (készlet):	35 mA
Áram (riasztási):	100 mA
Üzemi feszültség:	10,2 V egyenáram

**Termékjellemzők**

Méret:	137 mm x 76 mm x 24 mm (5" x 3" x 1")
Súly:	0,168 kg

**Rendelési információ****DS7446KP-EX LCD-kezelő**

Export céljára. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-EX**

**DS7446KP-SE LCD-kezelő**

Svédországi használatra. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-SE**

**DS7446KP-FR LCD-kezelő**

Franciaországi használatra. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-FR**

**DS7446KP-NL LCD-kezelő**

Hollandiai használatra. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-NL**

**DS7446KP-DE LCD-kezelő**

Németországi használatra. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-DE**

**DS7446KP-ES LCD-kezelő**

Spanyolországi használatra. Kezelőszervek a hangerő szabályozásához, valamint három programozható vészjelző gomb.

Rendelési szám **DS7446KP-ES**

**Képviselő:**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu