

**BOSCH**

Invented for life

DCN-FCS フラッシュマウントチャンネルセレクタ



- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ 利用可能なチャンネルに自動的に対応
- ▶ 内蔵の「サイレント」機能
- ▶ ヘッドホンが接続されるまで音声出力オフ
- ▶ テーブル上、テーブルの前、または座席のアームレストに埋め込むことが可能

DCN-FCS は、ヘッドホンで音声を聞き取ることのできるコンパクトでスタイリッシュなシングルユーザー用のオーディオチャンネルセレクタです。通訳およびフロアチャンネル配信用の最大 32 の高音質音声チャンネルから選択することができます。

機能

- 内蔵の「サイレント」機能。未使用時にヘッドホンからノイズが流れることを防止するために、いずれかのキーを押すまで音声出力はオフ
- ヘッドホンを差し込むと、適度なヘッドホン音量でデフォルトのフロアチャンネル (チャンネル 0) が選択され、バックライトが低輝度で点灯

コントロールおよびインジケータ

- チャンネル選択用の 2 個のプッシュボタン (上 / 下)
- ヘッドホン音量コントロール用の 2 個のプッシュボタン (上 / 下)
- チャンネル番号表示用のバックライト付き 2 桁 LCD

相互接続

- 3.5 mm (0.14 in) ステレオジャックヘッドホンコネクタ
- 外部ヘッドホン用コネクタ
- 丸型 6 ピンコネクタ付き 2 m (78.7 in) ケーブル
- 丸型 6 ピンコネクタ (ループスルー接続用)

技術仕様

電氣的仕様

周波数特性	30 Hz ~ 20 kHz
ヘッドホン負荷インピーダンス	32 Ω 以上 1kΩ 未満
出力	2 x 15 mW/32 Ω

機械的仕様

取り付け	埋め込み型マウント
寸法 (H x W x D)	40 x 100 x 100 mm (1.6 x 3.9 x 3.9 in)
重量	0.3 kg (0.66 lb)
色	シルバー (RAL 9022)

オーダー情報

DCN-FCS フラッシュマウントチャンネルセレクタ
DCN-FCS フラッシュマウント、シルバー

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:
Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by