

DCN-FMICB Microfoonbedieningspaneel voor Inbouwmontage

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Stijlvol en modern ontwerp (IF-prijs)
- ▶ Knop voor microfoon aan/uit
- ▶ Gekleurde statusindicatie

Het microfoonbedieningspaneel wordt op de dubbele deelnemersinterface (DCN-DDI) aangesloten via een van de RJ11-contactingangen.

Basisfuncties

Bedieningselementen en indicatoren

- Eén microfoonbedieningsknop
- Driekleurige verlichte ring rond de microfoonknop, die de volgende situaties kan aangeven:
 - Rood - microfoon is actief
 - Rood knipperend* - laatste minuut van de spreektijd is ingegaan
 - Groen - de deelnemer is toegevoegd aan de lijst met spreekverzoeken
 - Groen knipperend: de deelnemer staat bovenaan in de lijst van spreekverzoeken en krijgt als eerstvolgende het woord.
 - Geel* - de deelnemer maakt deel uit van de notebook en kan zijn microfoon bedienen zonder tussenkomst van de operator.

* Alleen beschikbaar als pc-besturingssoftware wordt gebruikt.

Aansluitingen

- Twee RJ11-connectoren: een voor aansluiting op de dubbele deelnemersinterface (DCN-DDI) en een voor de doorlusverbinding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Montage	Klik de unit vast op een metalen paneel met een dikte van 2 mm, of in combinatie met DCN-FCOUP koppelingen en DCN-FEC eindkappen, in een willekeurige omgeving
Afmetingen (H x B x D)	40 x 50 x 50 mm
Gewicht	200 g
Kleur	
DCN-FMICB	Zilver (RAL 9022)
DCN-FMICB-D	Donker (grafietgrijs)

Bestelinformatie

DCN-FMICB Microfoonbedieningspaneel voor Inbouwmontage

DCN Next Generation microfoonbedieningspaneel voor inbouwmontage, zilver.

Opdrachtnummer **DCN-FMICB**

DCN-FMICB-D Microfoonbedieningspaneel voor Inbouwmontage Donker

DCN Next Generation microfoonbedieningspaneel voor inbouwmontage, donker.

Opdrachtnummer **DCN-FMICB-D**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be