



DCN-FCS kanaalkiezer voor 32 kanalen



De DCN-FCS is een compacte en fraai vormgegeven audiokanaalkiezer voor één gebruiker, bedoeld voor het luisteren met een hoofdtelefoon. De kanaalkiezerunit biedt toegang tot maximaal 32 audiokanalen van uitstekende kwaliteit die worden gebruikt voor de distributie van oorspronkelijke taal- en vertaalkanalen.

Basisfuncties

Aansluitingen

- 3,5 mm stereo-jackplug als hoofdtelefoonconnector
- Connector voor externe hoofdtelefoon
- een kabel van 2 m met een gegoten zespolige ronde connector
- Zespolige ronde connector voor doorlusverbindingen

- ▶ Geen audio-uitgangssignaal totdat de hoofdtelefoon wordt aangesloten.
- ▶ De kanaalkiezerunit past zich automatisch aan de beschikbare kanalen aan
- ▶ Stijlvol en modern ontwerp
- ▶ Ingebouwde mute-functie; er is geen audio-uitgangssignaal totdat er op een van de knoppen is gedrukt. Zo wordt hoorbare ruis van hoofdtelefoons die niet worden gebruikt voorkomen.
- ▶ Wanneer een hoofdtelefoon wordt aangesloten, wordt het 'standaardconferentieruimtekanal' (kanaal 0) met een aangenaam hoofdtelefoonvolume geselecteerd en wordt de schermverlichting geactiveerd.
- ▶ In te bouwen in boven- of voorzijde van tafelbladen of in armleuningen van stoelen.
- ▶ Twee drukknoppen (volgende/vorige) voor het kiezen van een kanaal
- ▶ Twee drukknoppen (harder/zachter) om het volume van de hoofdtelefoon te regelen
- ▶ LCD-scherm met verlichting en kanaalnumeraanduiding in twee cijfers

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Frequentiebereik	30 Hz - 20 kHz
Impedantie hoofdtelefoon	32 ohm < 1 k ohm
Uitgangsvermogen	2 x 15 mW/32 ohm

Mechanische specificaties

Montage	Inbouw
Afmetingen (H x B x D) (met microfoon)	40 x 100 x 100 mm
Gewicht	0,3 kg
Kleur	Zilver (RAL 9022)

Bestelinformatie

DCN-FCS kanaalkiezer voor 32 kanalen Inbouw, zilver	DCN-FCS
--	---------