

LBB 4432/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Serbestçe programlanabilir sekiz seçim tuşu
- ▶ Temel çağrı istasyonuna seri veri ve güç arabirimi
- ▶ Bir temel çağrı istasyonuna 16'ya kadar tuş takımı bağlanabilir.
- ▶ Her tuş için etkinleştirme göstergesi
- ▶ Şık ve modern tasarım

Çağrı istasyonu tuş takımı, atanmış herhangi bir bölgeye manuel veya önceden kaydedilmiş anons yapmak, bölgeleri seçmek veya önceden tanımlanmış eylemleri yürütmek için temel çağrı istasyonu ile birlikte kullanılır. Çağrı istasyonu tuş takımında, her biri iki renkli durum LED'ine sahip programlanabilir sekiz düğme bulunur.

Fonksiyonlar

Çağrı istasyonu tuş takımı tuşları, aşağıdakiler gibi eylemler için programlanabilir:

- İşlevlerin kontrol edilmesi: seçim çağırma, çağrı etkinleştirme, seçim iptali, BGM kapatma, BGM ses seviyesi kontrolü, arıza onaylama, vb.
- Kaynakların seçilmesi: BGM kanalı, önceden kaydedilmiş mesajlar, dikkat ve alarm tonları
- Hedeflerin seçilmesi: bölgeler ve bölge grupları

Tuşlar, geçici veya geçişli gibi farklı çalışma modları için programlanabilir. Her tuşun yanında, iki renkli bir durum LED'i bulunur. Her LED'in yanında, tuş için işlev veya bölge etiketinin yerleştirilebileceği şeffaf, çıkarılabilir bir kapak bulunur. Seçenek olarak, tuşların kazara etkinleştirilmesini önlemek için güvenlik kapağı bulunmaktadır.

Tuş takımı gücünü, bağlı olduğu çağrı istasyonundan alır.

Kontroller ve göstergeler

- Sekiz işlev tuşu
- İki renkli sekiz LED

Karşılıklı bağlantılar

- İki seri veri ve güç bağlantısı

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağışıklık	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4'e uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16'ya uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CPR EU_CPR
	CE

Bölge	Sertifikasyon
	CE COC
	CE CertAlarm
	CE DOP
	GL
Polonya	CNBOP

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 4432/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı
1	Düz kablo
1	Baęlama braketi
1	Metin etiketleri seti

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç tüketimi	1,5 W (DC)
--------------	------------

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 inç)
Ağırlık	0,3 kg (0,7 lb)
Montaj	Çaęrı istasyonu veya başka bir tuş takımına braketle baęlantı
Renk	Kömür siyahı

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +45 °C (+23 °F - +113 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

LBB 4432/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı

8 programlanabilir düęme ve durum göstergelerine sahip çaęrı istasyonu tuş takımı, bir çaęrı istasyonuna maksimum 16 adet tuş takımı baęlanabilir.

Sipariş numarası **LBB4432/00**

Donanım Aksesuarları

LBB 4436/00 Tuş Kapaęı Seti (10 adet)

LBB4432/00 tuş takımı düęmelerine yanlıřlıkla basılmasını önlemek üzere tuş takımı koruyucuları (10 parçalık set).

Sipariş numarası **LBB4436/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com