

# Bàn phím Số PRS-CSNKP

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Bàn phím số để lựa chọn khu vực và truy cập người dùng
- ▶ Dữ liệu theo chuỗi và giao diện nguồn điện đến bàn gọi cơ bản
- ▶ Có thể được kết nối với bàn phím bàn gọi thông thường
- ▶ Màn hình LCD cho phản hồi người sử dụng
- ▶ Thiết kế kiểu cách và hiện đại

Bàn phím số của bàn gọi được sử dụng kết hợp với bàn gọi cơ bản hoặc từ xa. Bàn gọi cung cấp micrô và phím ẩn để nói, trong khi bàn phím số có thể được sử dụng cho người sử dụng truy cập, lựa chọn khu vực và nhóm khu vực. Nó hoạt động cùng với bàn phím của bàn gọi cho các hoạt động cấu hình sẵn. Màn hình LCD bên trong cung cấp thông tin phản hồi cho người dùng.

## Chức năng

Bàn phím số của bàn gọi là bàn phím số 12 phím, cung cấp giao diện người sử dụng như điện thoại với các phím \*, # và 0...9. Bàn phím số duy nhất kết nối trực tiếp đến bàn phím điện thoại cơ bản hoặc từ xa và sau đó lên đến 15 bàn phím khác có thể được liên kết đối với chức năng điều khiển. Bàn phím được cố định cơ học đến bàn phím. Bàn phím số có thể được cấu hình cho các chức năng sau:

- Truy cập người sử dụng đến bàn gọi với số lượng người sử dụng và mã PIN, cấu hình cho nhiều người sử dụng, với thời gian chờ và khóa tay
- Chọn khu vực và các nhóm khu vực như điểm đến cho các cuộc gọi; lên đến tám khu vực và/ hoặc nhóm khu vực có thể được nhập vào một chuỗi.

Màn hình LCD cung cấp thông tin phản hồi cho người sử dụng về các lựa chọn và trạng thái của các khu vực và các nhóm khu vực được lựa chọn.

Bàn phím được cấp nguồn từ bàn gọi được kết nối. Bàn phím được cấu hình thông qua bộ điều khiển mạng Preasideo (giao diện trình duyệt web).

## Nút điều khiển và đèn báo

- 12 phím số
- LCD 2 x 16 có ánh sáng ngược
- Điều chỉnh độ sáng màn hình LCD
- Điều chỉnh độ tương phản màn hình LCD

## Nối liên thông

- Kết nối cáp đẹt đến bàn gọi
- Kết nối cáp đẹt đến bàn phím tiếp theo

## Chứng nhận và Phê chuẩn

An toàn	tuân thủ IEC 60065 / EN 60065
Miễn nhiệm	tuân thủ EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Bức xạ	tuân thủ EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
Khả năng	tuân thủ EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16
Đường biển	tuân thủ IEC 60945

Khu vực	Chứng nhận	
Châu Âu	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

### Bộ phận Đi kèm

Số lượng	Thành phần
1	Bàn phím số PRS-CSNKP
1	Cáp dẹt
1	Giá đỡ đôi

### Thông Số Kỹ Thuật

#### Điện

Công suất tiêu thụ	1,8 W (DC)
--------------------	------------

#### Đặc tính cơ học

Kích thước (C x R x S)	70 x 95 x 200 mm (2,8 x 3,7 x 7,9 in)
Trọng lượng	0,4 kg (0,9 lb)
Lắp ráp	Gắn giá đỡ vào bàn gọi hoặc các phím khác
Màu	Than

#### Môi trường

Nhiệt độ hoạt động	Từ -5 °C tới +45 °C (+23 °F tới +113 °F)
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C đến +70 °C (-4 °F đến +158 °F)
Độ ẩm tương đối	15% đến 90%
Áp suất không khí	600 đến 1100 hPa

### Thông tin Đặt hàng

#### Bàn phím Số PRS-CSNKP

Bàn phím số bàn phím điện thoại và màn hình LCD cho người dùng truy cập kiểm soát và lựa chọn vùng trong các hệ thống lớn, có thể được kết hợp với bàn phím của bàn gọi.

Số đặt hàng **PRS-CSNKP**

#### Đại diện bởi:

**Vietnam**  
 Bosch Security Systems  
 10th floor, 194 Golden Building,  
 473 Dien Bien Phu street,  
 ward 25, Binh Thanh District  
 84 Ho Chi Minh  
 Tel: +84 8 6258 3690  
 Fax: +84 8 6258 3693  
 www.boschsecurity.asia