

DCN-FMIC 嵌入式话筒连接面板

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚设计 (IF 大奖)
- ▶ 通道选择器输出音量控制

话筒连接面板用于将 DCN-MICS 和 DCN-MICL 可插拔话筒连接至双代表机接口 (DCN-DDI) 的其中一个音频输入插孔。

话筒连接面板还有一个输出插孔，用于控制通道选择器的输出级别。也就是说，当话筒处于激活状态时，通道选择器的输出音量将会降低以防产生啸叫。

基本功能

互连组件

- 2 米 (78.7 英寸)，带八针 262° 电缆 DIN 插头
- 用于控制通道选择器输出音量降低的连接器 (AMP173977-2 插孔)

技术规格

机械指标

安装	卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上
尺寸 (高 x 宽 x 深)	40 x 50 x 50 毫米 (1.57 x 1.97 x 1.97 英寸)
重量	10 克 (0.02 磅)
颜色	

DCN-FMIC	银白色 (RAL 9022)
DCN-FMIC-D	深色 (石墨灰)

订购信息

DCN-FMIC 嵌入式话筒连接面板

新一代 DCN 系统嵌入安装式话筒连接面板，银白色。话筒要单独订购。

订购号 **DCN-FMIC**

DCN-FMIC-D 深色嵌入式话筒连接面板

新一代 DCN 系统嵌入安装式话筒连接面板，深色。话筒要单独订购。

订购号 **DCN-FMIC-D**

硬件附件

DCN-MICS 可插拔短话筒

新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米 (12.2 英寸)，银白色。

订购号 **DCN-MICS**

DCN-MICS-D 深色可插拔短话筒

新一代 DCN 系统可插拔短柄话筒，长度为 310 毫米 (12.2 英寸)，深色。

订购号 **DCN-MICS-D**

DCN-MICL 可插拔长话筒

新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米
(18.9 英寸)，银白色。

订购号 **DCN-MICL**

DCN-MICL-D 深色可插拔长话筒

新一代 DCN 系统可插拔长柄话筒，长度为 480 毫米
(18.9 英寸)，深色。

订购号 **DCN-MICL-D**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn