



D1218-batteri (12 V, 18 Ah)



- ▶ 12 V (likström) förseglad blyackumulator
- ▶ Fullständigt uppladdningsbar
- ▶ Underhållsfritt
- ▶ Används med kompatibla centralapparater
- ▶ Används som en sekundär strömförsörjning till tillbehörsmoduler
- ▶ Lång driftslängd

En 12 V förseglad blyackumulator. Det är en underhållsfri reservströmförsörjning som ger lång driftslängd och pålitlighet.

Batteriet får endast användas med batteriladdare som har kalibrerats för bly/syrbatterier. Det kan användas till att ge reservström till brandlarms-, inbrotts- och passagesystem vid strömavbrott.

D1218 måste monteras i en kapsling som passar storleken. D1218 passar inte in i alla centralapparaters kapsling. D1218 har två skruv och mutter anslutningar och tillbehör för batterikablar och kontakter.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering	
USA	UL	AOTX: Local Alarm Units (UL464, UL609), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464)
	CSFM	7167-1615: 100, 7165-1615: 113, 7165-1615: 119

Installations-/konfigurationsanteckningar

Krav för vilolägesförbrukning

Information om hur du räknar ut systemets batterikrav i viloläge finns i lämplig installationshandbok för centralapparaten. Kraven för total kontinuerlig och periodisk ström får inte överskrida batteriets amperetimmar.

Tekniska specifikationer

Kapacitet	12 V, 18 Ah
Kompatibla centralapparater:	Passar till alla centralapparater från Bosch Security Systems, men en separat kapsling kan krävas.
Mått:	18 cm x 8 cm
Höjd med anslutningar:	18 cm
Vikt:	6 kg

Beställningsinformation

D1218-batteri (12 V, 18 Ah)

En 12 V förseglad blyackumulator för reservström med skruv och mutter anslutning. Tillbehör för anslutning av batteriledningar och kontakter medföljer

D1218

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by