

## ACT-EV3TRF-SA1 Llavero, MIFARE EV3, 8kB, 50u



Los llaveros MIFARE DESFire EV3 de última generación son credenciales sin contacto y aptas para más de una aplicación. Incluyen una antena integrada y un circuito integrado que permiten la lectura sin contacto con los respectivos lectores. Las credenciales EV3 se pueden utilizar simultáneamente con credenciales EV1 en instalaciones con lectores de Bosch. Es posible ampliar estos llaveros con aplicaciones de cliente sin necesidad de utilizar una llave maestra PICC (tarjeta de circuito integrado de proximidad).

### Funciones

- Las tarjetas MIFARE incluyen una antena con cable y un chip MIFARE integrado.
- El proceso de lectura es pasivo, con una frecuencia de 13,56 MHz.
- Conformidad con la norma ISO/IEC 14443A.

### Notas de configuración/instalación

#### Compatibilidad

Las credenciales EV3 son compatibles con la versión anterior de credenciales EV1 y se pueden utilizar con las lectoras LECTUS duo EV1, LECTUS select y STid Architect OSDP.

- ▶ Credencial con forma de token
- ▶ MIFARE DESFire EV3
- ▶ Compatibilidad con versiones anteriores de EV1
- ▶ Previamente codificadas con un número de tarjeta único

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
50	Llaveros

### Especificaciones técnicas

#### Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	58 mm x 32 mm x 4.50 mm
---	-------------------------

#### Funcionamiento

Resistencia a escrituras del chip	1,000,000
Conservación de los datos (años)	25 años
Frecuencia de transmisión inalámbrica	13.56 MHz

#### Almacenamiento

Almacenamiento de datos (KB)	8 KB
------------------------------	------

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## ACT-EV3TRF-SA1 Llavero, MIFARE EV3, 8kB, 50u

### Información para pedidos

#### **ACT-EV3TRF-SA1 Llavero, MIFARE EV3, 8kB, 50u**

Paquete de 50 llaveros MIFARE DESFire EV3 con 8 kB de almacenamiento de datos; es posible personalizar una aplicación.

Número de pedido **ACT-EV3TRF-SA1 | F.01U.419.778**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)