

FPP-3000 Napajanje



- ▶ Sertifikat VdS
- ▶ U skladu sa standardom EN 54-4
- ▶ Napajanje od 5,0 A
- ▶ 2 akumulatora od 40 Ah
- ▶ 7 AUX izlaza sa zasebnim osiguračima

FPP-3000 Spoljna jedinica za napajanje je usaglašena sa standardom:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Информације о прописима

Region	Oznake usaglašenosti sa propisima/kvaliteta	
Evropa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Poljska	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Evropa	CPD	FPP-3000
Nemačka	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

RS232/RS485 interfejs ne sme da se koristi.

Uključeni delovi

Količina	Komponenta
1	Napajanje*
1	Dodatni paket*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Tehničke specifikacije

Električni

Ulazni napon (VAC)	230 VAC (+10%/-15%)
Frekvencija ulaznog napona (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Izlazni napon (VDC)	1 AUX izlaz: 20,8–28,3 VDC i 6 AUX izlaza: 20,5–28,3 VDC
Nominalni napon (VDC)	27.10 VDC
Efikasnost napajanja strujom (%)	81%
Naponski izlazi	1 AUX izlaz: 5,0 A i 6 AUX izlaza: 0,5 A

Za životnu sredinu

Radna temperatura (°C)	-5 °C – 55 °C
Radna relativna vlažnost, bez padavina (%)	20% – 95%
Oцена IP klase	IP44

Mehanički

Dimenzije (V x Š x D) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Težina (kg)	11 kg
Tip montaže	Montaža na zid

Boja	Krem bela (RAL 7035)
------	----------------------

Dodatne informacije za EN 54-4

I min.	0 A
I maks. a	3,0 A
I maks. b	5,0 A
Nominalna vrednost osigurača (brzi)	1 AUX izlaz: 10,0 A i 6 AUX izlaza: 0,5 A
Kapacitet akumulatora	40 Ah
Maks. otpor akumulatora (granica greške)	250 mΩ

Informacije o naručivanju**FPP-3000 Napajanje**

Spoljno napajanje

Broj porudžbine **FPP-3000 | F.01U.398.453****Predstavlja:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com