

ND 200 LSN Überfalltaster

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Überfalltaster in LSN-Technik
- ▶ Zur Anschaltung an eine LSN-Einbruchmeldezentrale über LSN-Bus
- ▶ Gerätekontakt
- ▶ Kabelführung über oder unter Putz
- ▶ Kompatibel mit optionaler Kappe mit Deckel

Der Überfalltaster ist für die unauffällige manuelle Alarmauslösung an überfallgefährdeten Arbeitsplätzen wie z. B. in Banken, Juweliergeschäften, Gewerbebetrieben oder Privathäusern vorgesehen. Der Überfalltaster wird über LSN angeschlossen.

Zertifikate und Zulassungen

Region	Zertifizierung
Deutschland	VdS G 101037, C ND 200 LSN G 101037
Europa	CE ND200LSN

Lieferumfang

Anzahl	Komponente
1	Überfalltaster
1	Klebe-Plombe
1	Montagehinweis

Technische Daten

Elektrische Daten

Minimale Betriebsspannung in VDC	12
Maximale Betriebsspannung in VDC	30
Maximale Stromaufnahme in mA	0.5

Mechanische Daten

Abmessungen in cm (Ø x T)	8,1 x 3,1
Gewicht in g	70
Gehäusematerial	ABS
Farbe (Gehäuse)	RAL 9002
Farbe (Abdeckung)	Grau

Umweltbedingungen

Minimale Betriebstemperatur in °C	0
Maximale Betriebstemperatur in °C	50

Maximale relative Luftfeuchtigkeit in %	95
Umweltklasse	II
Schutzklasse	IP40

Bestellinformationen

ND 200 LSN Überfalltaster

LSN Überfalltaster für die unauffällige manuelle Alarmauslösung

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
4998117564 4.998.117.564	4491	5180

Zubehör/Erweiterungen

Kappe mit Deckel

zum zusätzlichen Auslöseschutz um eine Fehlalarmierung zu vermeiden

Bestellnummer	App.Schl.	VEPOS
3902115343 3.902.115.343	4415	1124

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com