

Кнопка вызова охраны ND 200 LSN

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Тревожная кнопка с технологией LSN
- ▶ Для подключения к охранной панели управления LSN с помощью шины LSN
- ▶ Контакт несанкционированного вскрытия устройства
- ▶ Возможен поверхностный или скрытый монтаж кабеля
- ▶ Совместимость с опциональным колпачком с крышкой

Кнопка вызова охраны используется для незаметного ручного включения сигнала тревоги в местах с потенциальной возможностью ограбления, таких как частные владения, ювелирные магазины, офисы, банки и т. п.

Кнопка вызова охраны подключена через LSN.

Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация	
Германия	VdS	G 101037, C ND 200 LSN G 101037
Европа	CE	[ND 200 LSN]

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Кнопка вызова охраны
1	Защитная пломба
1	Примечания по установке

Техническое описание

Электрические характеристики

Минимальное рабочее напряжение, пост. ток	12
Максимальное рабочее напряжение, пост. ток	30
Максимальное потребление тока, мА	0.5

Механические характеристики

Размеры, см (Ø x Г)	8,1 x 3,1
Вес, г	70
Материал корпуса	ABS
Цвет (корпус)	RAL 9002
Цвет (крышка)	Серый

Условия эксплуатации

Минимальная рабочая температура, °C	0
Максимальная рабочая температура, °C	50

Максимальная относительная влажность, %	95
Класс защиты от окружающей среды	II
Класс защиты	IP40

Информация для заказа

Кнопка вызова охраны ND 200 LSN

Кнопка вызова охраны LSN для незаметной ручной подачи сигналов тревоги нападения номер для заказа **4998117564**

Дополнительные аксессуары

Колпачок с крышкой

Для дополнительной защиты для предотвращения ложных тревог номер для заказа **3902115343**

Представлен (кем/чем):

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com