

PLE-SDT Plena Easy Line SD Radyo Arka Plan Müziği kaynağı

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ SD karttan ve USB girişlerinden MP3 çalma
- ▶ RDS'li FM radyo, ön ayarlar ve dijital kontrol
- ▶ SD/USB-çaların ve FM radyonun eş zamanlı çalışması
- ▶ Dijital kaynak ve FM radyo için ayrı çıkışlar

PLE-SDT Plena Easy Line SD Radyo Arka Plan Müziği kaynağı, genel seslendirme sistemlerinde arka plan müziği için yüksek kaliteli ideal kaynaktır. Profesyonel sistemler için saatlerce süren kesintisiz müzik sunar. Hareketli parçalar olmadan tasarlanmıştır ve uzun süre boyunca açık olan sistemlerde kullanılabilir. Silinmez sabit durumdaki flash bellekle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Sistem Bilgileri

Birimin SD kartta ve USB hafıza çubuğunda kaydedilen MP3'ler için dijital kaynak tarafı ve bir FM radyosu için de bir tarafı vardır. Genellikle otellerde, mağazalarda, süpermarketlerde, restoranlarda, barlarda, kantinlerde, spor salonlarında, sergi salonlarında ve Arka Plan Müziğinin doğru atmosferi oluşturduğu diğer yerlerde kullanılır. Tüm genel seslendirme amplifikatörlerine bağlanır. Tasarım Plena Easy Line tasarımını izler ve Bosch Advantage Line'in bir parçasıdır.

Fonksiyonlar



32 GB (2000 parçaya kadar) bir SD/USB kapasitesi ve USB'yi ön veya arka panele bağlama seçeneğiyle, dijital oynatıcı tek kaynaktan saatler süren yüksek kalitede kesintisiz müzik dinletisi sunar. Disk üzerinde, çok sayıda klasörde düzenlenmiş müziği destekler. Oynatıcı, flash bellek cihazındaki tüm çalınabilir MP3'leri otomatik olarak arayıp çalar; tekrar ve rastgele çalma modları da vardır.

Dijital Kaynak

32 kbps - 320 kbps arası bit hızlarında, MP3 çalabilir ve mono / stereo / birleşik stereo ve hem sabit bit hızları (CBR) hem de değişken bit hızları (VBR) desteklenir.

Radyo

Dijital olarak kontrol edilen FM radyo, radyo istasyonlarını doğru yakalamak için bir frekans sentezleyici kullanır; sık kullanılan radyo istasyonlarını kaydetmek için de FM ön ayarlarına sahiptir.

Çıkışlar

Hem oynatıcı hem de radyo farklı çıkışlarda eş zamanlı çalışabilir. Çıkışların çıkış seviyesi arka panelden ayarlanabilir. Yanlardaki stereo analog çıkışlarının hemen yanında, dijital içeriği oynatan birleşik bir çıkış vardır; son parça çalındıktan sonra otomatik olarak FM radyoya geçiş yapar.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC/EN 60065 ile uyumlu
	CCC
	C İşareti
CE	EN 55013+A1+A2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3+A1 2006/95/CE LVD Yönergesi 2004/108/CE EMC IEC EN 55020+A2+EC CE etiketi
Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

PLE-SDT, masaüstü kullanım için çıkarılabilir rak montaj braketleri olan 19 inç bir raka montaj ünitesidir. Ünite, tüm kaynakları kontrol etmek için bir IR uzaktan kontrolle birlikte verilir. Yüksek Kapasiteli Güvenli Dijital (SDHC), MMC bellek kartları, Flash USB bellek diskleri ve veri yolu beslemeli (2,5 inç) sabit disk sürücülerle (HDD) uyumludur. Sistem bağlantı kabloları dahildir.

İçerdiği parçalar

Adet	Parçalar
1	PLE-SDT Plena Easy Line SD Radyo Arka Plan Müziği kaynağı
1	AC Güç kablosu
1	Güvenlik talimatları
1	19 inç montaj braketleri seti
1	Uzaktan kontrol
2	2 çift ses RCA kablosu (2,5 m)
1	Ücretsiz müzik ve kullanma talimatlarının bulunduğu SD kart

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Şebeke güç kaynağı	
Gerilim	115 - 230 VAC ±%10, 50/60 Hz
Güç kaynağı sigortaları	230 VAC 0,63 AT / 250 V 120 VAC 1,25 AT / 250 V

Güç tüketimi (genel)	10 W
Güç tüketimi (maks.)	50 VA
FM radyo	
Distorsiyon	< % 1
Toplam harmonik bozulma (1 kHz)	< % 0,8
FM aralığı	87,5 ÷ 108 MHz
Frekans yanıtı	50 Hz ÷ 12 kHz
Kanal ayırma (1 kHz)	≥ 40 dB
Ara bastırımı	≥ 70 dB
Sinyal / gürültü oranı	≥ 50 dB
Ara frekans	10,7 MHz
Giriş hassasiyeti	6 µV e.m.f. (2 uV)
Otomatik ayarlama hassasiyeti	≤ 50 µV
Anten girişi	75 ohm (koaksiyal)
Ses çıkış seviyesi	-10 dBV

SD / USB ses çalar

Maksimum depolama kapasitesi	32 GB
Maksimum parça sayısı	2000
Frekans yanıtı	50 Hz ÷ 20 kHz
Sinyal / gürültü oranı	≥ 70 dB
Toplam harmonik bozulma (1 kHz)	<% 0,1
Stereo ayırma	≥ 60 dB
Ses çıkış seviyesi	-10 dBV

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	44 x 444 x 250 mm (1,73 x 17,48 x 9,84 inç)
Montaj	Bağımsız, 19 inç rak (19 inç genişlik, 1U yükseklik)
Renk	Gümüş baskılı kömür rengi
Ağırlık	Yaklaşık 3,6 kg

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-25 °C - +45 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C
Bağıl nem	< 90 % (yoğuşmasız)

Sipariş Bilgileri

PLE-SDT Plena Easy Line SD Radyo Arka Plan Müziği kaynağı

FM radyo işlevli USB/SD MP3 çalar.

Sipariş numarası **PLE-SDT**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com