

PLE-SDT 斑丽“易”系列 SD/调谐器 背景音乐源

cn.boschsecurity.com




- ▶ 从 SD 卡和 USB 输入接口获取 MP3 进行回放
- ▶ 具有 RDS、预设和数控功能的 FM 调谐器
- ▶ 可同时操作 SD/USB 播放器和 FM 调谐器
- ▶ 用于数字音源和 FM 调谐器的独立输出

PLE-SDT 斑丽“易”系列 SD/调谐器 背景音乐源是公共广播系统中理想的高品质背景音乐 (BGM) 源。它可为专业系统提供数小时的不间断音乐。在设计时没有采用可移动的部件，因此可用于需长期运行的系统上。它设计用于与非易失性稳态闪存配合使用。

系统概览

该装置具有由存储在 SD 卡和 U 盘上的 MP3 提供的数字音源以及由 FM 调谐器提供的音源。它一般用在酒店、商店、超市、餐馆、酒吧、食堂、健身会所、展示厅以及其它需要背景音乐源来营造良好氛围的场所。它可以连接到所有公共广播放大器。其设计沿用斑丽“易”系列设计风格，属于博世益捷系列的一部分。

基本功能



该数字播放器的 SD/USB 容量高达 32 GB (最多存储 2000 首曲)，可选择在前面板或后面板连接 USB，并且借助信号源来提供数小时的高质量的不间断音乐回放。它允许将音乐文件放在存储器的多个文件夹中。播放器可以自动搜索和播放闪存设备上所有可播放的 MP3 文件，具有重复和随机播放模式。

数字音源

它可以播放比特率介于 32 kbps 至 320 kbps 之间、单声道/立体声/联合立体声的 MP3 文件，并且支持恒定比特率 (CBR) 和可变比特率 (VBR)。

调谐器

数控 FM 调谐器使用频率合成器来准确地捕捉广播电台，并且具有 FM 预设频道，用于存储喜欢的广播电台。

输出

播放器和调谐器可以同时使用，从而实现不同输出。可通过后面板设置输出音量。在立体声模拟输出旁边有一个组合输出，可播放数字内容，并在播放最后一支曲目后会自动切换到 FM 调谐器。

证书与认可

安全	符合 IEC/EN 60065 标准
	CCC
	C-Tick
CE	EN 55013+A1+A2,
	EN 61000-3-2,
	EN 61000-3-3+A1
	2006/95/CE LVD 指令
	2004/108/CE EMC

	IEC EN 55020+A2+EC
	CE 标志认证
地区	认证
欧洲	CE

安装/配置

PLE-SDT 是 19 英寸机架安装装置，可以拆卸机架安装支架以在桌面上使用。该装置附带 IR 远程控制器，可控制所有的音源。它与大容量安全数字存储卡 (SDHC)、MMC 内存卡、USB 闪存盘和总线供电的 (2.5") 硬盘驱动器 (HDD) 兼容。随附了系统连接线缆。

附件

数量	组件
1	PLE-SDT 斑丽“易”系列 SD/调谐器 背景音乐源
1	交流电源线
1	安全说明
1	19 英寸安装支架套件
1	远程控制
2	2 对音频 RCA 电缆 (2.5 米)
1	SD 卡 (包括免费音乐和使用说明)

技术规格

电气

交流电源	
电压	115 - 230 VAC \pm 10%, 50/60 Hz
电源设备保险丝	230 VAC 0.63 AT / 250 V 120 VAC 1.25 AT / 250 V
功耗 (典型值)	10 W
功耗 (最大值)	50 VA

FM 调谐器

失真	< 1 %
总谐波失真 (1 kHz)	< 0.8 %
FM 范围	87.5 \div 108 MHz
频率响应	50 Hz \div 12 kHz
通道分离 (1 kHz)	\geq 40 dB
中频抑制	\geq 70 dB
信噪比	\geq 50 dB
中频	10.7 MHz
输入灵敏度	6 μ V e.m.f. (2 μ V)
自动调谐灵敏度	\leq 50 μ V

天线输入	75 欧姆 (同轴)
音频输出电平	- 10 dBV

SD/USB 音频播放器	
最大存储容量	32 GB
最大曲目数量	2000
频率响应	50 Hz \div 20 kHz
信噪比	\geq 70 dB
总谐波失真 (1 kHz)	< 0.1 %
立体声分离	\geq 60 dB
音频输出电平	- 10 dBV

机械指标

尺寸 (高 x 宽 x 厚)	44 x 444 x 250 毫米 (1.73 x 17.48 x 9.84 英寸)
安装	独立, 19 英寸机柜 (19 英寸宽, 1U 高)
颜色	碳黑色, 带银白色印刷
重量	大约 3.6 千克

环境要求

工作温度	-25 $^{\circ}$ C 至 +45 $^{\circ}$ C
存储温度	-40 $^{\circ}$ C 至 +70 $^{\circ}$ C
相对湿度	< 90 % (无冷凝)

订购信息

PLE-SDT 斑丽“易”系列 SD/调谐器 背景音乐源
具有 FM 调谐器功能的 USB/SD MP3 播放器。
订购号 **PLE-SDT**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn