

PLM-WCP PLENA matrix Duvar Kontrol Paneli

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Kapasitif dokunuş
- ▶ Kaynak seçimi
- ▶ Ses düzeyi kontrolü
- ▶ PLM-8M8'den güç alır
- ▶ Daha fazla Duvar Kontrol Paneli veya Anons İstasyonu bağlamak için düz geçiş

PLM-WCP PLENA matrix Duvar Kontrol Paneli, PLM-8M8 PLENA matrix 8 kanallı DSP Matrix Mikserin bir aksesuarıdır; bütün güzel aksesuarlar gibi estetik açıdan tamamlayıcı bir tasarıma sahiptir, ancak bu ve zarif tasarımın gerisinde sağlam ve kullanışlı bir ürün sunulmaktadır.

Kurulum hiç bu kadar kolay olmamıştır; PLM-8M8'den standart CAT 5 kabloyla güç verilen ünitenin iletişimi RS485 üzerinden sağlanır, dolayısıyla birden fazla PLM-WCP, PLM-8CS 8 Bölge Anons İstasyonu ile papatya dizimi biçiminde bağlanarak kablo geçişi ve kurulum süresi azaltılabilir.

Fonksiyonlar

Kontroller ve göstergeler

Ünite üzerindeki kontrollerin tamamı dokunmatiktir ve beyaz LED ışıklarıyla ünite sade bir görünüme sahiptir. Seçme düğmesi 4 olası seçimi sırayla sunar. 2 konfigürasyon vardır ve kurulum sırasında ünitenin arka kısmındaki DIP anahtarı ayarlanarak seçme alanı şu şekilde değiştirilebilir: A) Bir bölgede her birinin ayrı

olarak karıştırılabilmesi için 4 mikrofons/hat girişi veya B) Anahtarlanmış 3 ayrı müzik kaynağı ve bir kapalı ayarı.

Etiketleme

Ünitenin etiketlenmesi daha kolay olamazdı. Etiketleri bastırmak için PC GUI yazılımını kullanmanız yeterlidir. Böylece siyah arka plan üzerinde beyaz yazı ile ünitenin estetik görünümü de korunmuş olur.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Elektromanyetik emisyon	EN 55103-1'e uygundur
Elektromanyetik bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Devre Geçişi.

PLM-WCP ve PLM-8CS 8 Bölge Anons İstasyonu seri olarak (papatya dizimi biçiminde) bağlanarak kurulumda gerekli kablo geçişleri azaltılabilir. Bu ünitelerin ikisine de aynı CAT 5 kablosuyla PLM-8M8 8 kanallı DSP Matrix Mikserden güç alır.

Montaj braketi

Ünite, yüzeye montaj için tasarlanmıştır ve duvara sabitlenen bir braket ile birlikte gelir; ünite, bu braketin içine yerleştirilir. Kurulumu mümkün olduğunca kolaylaştırmak için ünite üzerinde 3 kablo girişi seçeneği bulunmaktadır.

İçerdiği parçalar

Adet	Parçalar
1	PLM-WCP Duvar Kontrol Paneli
1	Montaj braketi
1	Güvenlik belgeleri

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Güç kaynağı (PLM-8M8 beslemeli)	
Gerilim aralığı	30 - 50 VDC
Güç tüketimi	0,5 W
Konektörler	2 adet
RS485 geçişli	RJ45

Mekanik

Taban boyutları (Y x G x D)	130 x 100 x 30 mm 5,1 x 3,9 x 1,2 inç
Montaj	Yüzeye montaj braketi
Renk	Trafik siyahı (RAL 9017) Gümüş (RAL 9006)
Ağırlık	Yaklaşık. 0,13 kg Yaklaşık 0,29 lb

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +45 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

PLM-WCP PLENA matrix Duvar Kontrol Paneli

Duvar kontrol paneli, 8 bölge.

Sipariş numarası **PLM-WCP**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com