

RADION keyfob

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Suya ve toza karşı dayanıklı
- Etkinleştirme, devre dışı bırakma ve panik işlevleri
- açma kapatma sinyallerinin hassas biçimde bildirilmesi için kullanıcı tarafından atanır
- LED göstergesi
- Programlanabilir seçenek düğmeleri (yalnızca 4 düğmeli modelde bulunur)

Bosch RADION kablosuz modeli güvenilir performans ve üstün kalite sağlamak için gereken menzili, ölçeklenebilirliği ve olağanüstü pil ömrünü sağlar. Gelişmiş tanılama ve birden çok cihaz kayıt seçeneği, kurulum ve bakım işlemini basitleştirerek maliyetleri düşürür. RADION, eksiksiz çevre birimi yelpazesi ile hemen hemen tüm uygulama gereksinimleri açısından esneklik sağlar.

Sistem Bilgileri

RADION keyfob güvenlik sistemini devreye almanıza veya devre dışı bırakmanıza ya da bir panik alarmı göndermenize olanak tanır. Benzersiz bir kod ile programlanan her model, uyumlu güvenlik sisteminizle özel olarak birlikte çalışır. Dört düğmeli modelde bulunan iki seçenek düğmesi ek işlev gerçekleştirmek amacıyla programlanabilir.

Fonksiyonlar

Panik alarmı

Güvenlik sisteminiz uygun biçimde programlanmışsa, anahtarlık izleme şirketinize bir panik kodu gönderir. Panik alarmı göndermek için kilitleme ve kilit açma düğmelerine aynı anda 600 milisaniyeden daha uzun süreyle basın.

LED göstergesi

LED, güvenlik sisteminize bir sinyal gönderildiğini göstermek üzere yanıp söner.

Programlanabilir seçenek düğmeleri

Anahtarlık, koruma alanınızdaki ilave cihazları kumanda etmek üzere programlanabilir. İki seçenek düğmesi kullanılabilir.

Suya ve toza karşı dayanıklı

Muhafaza toza ve suya dayanıklı olacak biçimde tasarlanmıştır.

Şifreli iletim

RADION Keyfob modellerindeki senkronize şifreleme özelliği daha yüksek bir sistem güvenliği sağlayarak tekrarlanan saldırılara karşı geliştirilmiş koruma sağlar.



Not

Şifreli anahtarlıkların **Uyumlu Alıcılar** bölümünde açıklanan yazılım sürümlerini kullanan RADION alıcılar kullanması gerekir

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifika
ABD	UL 1023 - Ev Hırsız Alarmı Sistemi Üniteleri ANSI/SIA CP-01-2010 (RFKF-FB-A/RFKF-TB-A/RFKF-FBS-A/RFKF-TBS-A)
Avrupa	CE EMC Yönergesi (EMC) 2004/108/EC Düşük Voltaj Yönergesi (LVD) 2006/95/EC Radyo ekipmanı ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları (R & TTE) 1999/5/EC EN50131-1 EN50131-3 EN50131-6 Sınıf 2 Çevre Sınıfı II
Avustralya	RCM

Bölge	Sertifikasyon
Avustralya	RCM [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Avrupa	CE EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB] EN50131-1 EN-ST-000164 [RFKF-TB, RFKF-TBS] EN50131-1 EN-ST-000165 [RFKF-FB, RFKF-FBS]
Belçika	INCERT B-509-0071 RADION RFKF-FB, RFKF-TB
ABD	FCC Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz [433.42 MHz]
Kanada	IC 1249A-RWSSFT [-A model numbers]
Brezilya	ANATEL 4349-13-1855 [RFKF-FB-A] ANATEL 4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Önerilen piller

Anahtarlığınızın doğru çalışması için aşağıdaki pil türlerini kullanmanız önerilir: Duracell DL2032, Varta CR2032 veya Panasonic CR2032.

İçerdiği parçalar

Adet	Bileşen
1	Anahtarlık
1	Lityum pil (CR2032) yuvarlak hücreli, 3 VDC
1	Bilgi

Teknik Spesifikasyonlar

Özellikler

Boyutlar	63,7 mm x 35,5 mm x 13,0 mm
----------	-----------------------------

(2,51 inç x 1,40 inç x 0,51 inç)

Güç

Güç/gerilim	Bir adet CR2032 Lityum pil, 3 VDC
Pil ömrü	5 yıla kadar

Ortam koşulları

Sıcaklık	Çalışma aralığı: -10°C ila +49°C (+14°F ila +120°F) Sadece UL: 0°C ila +49°C (+32°F ila +120°F) Sadece EN 50130-5 Sınıf II: -10°C ila 40°C (+14°F ila +104°F)
Bağıl nem	en çok 93%, yoğunlaşmasız
Frekans	433,42 MHz
Kullanım	İç mekan kullanımı içindir.

Uyumlu alıcılar

B810	SDI2 veri yolu alıcısı
RFRC-OPT	Option veri yolu alıcısı
RFRC-STR	Streamline veri yolu alıcısı



Not

Tüm RFKF-FBS/RFKF-TBS türü anahtarlıklar (- A ve -CHI modelleri de dahil olmak üzere) senkronize şifrelemeyi kapsar ve yalnızca aşağıdaki yazılım sürümlerini veya üstünü çalıştıran RADION alıcıları ile uyumludur.

Uyumlu alıcı	Alıcı yazılımı sürümü
B810	v2.01 veya üstü
RFRC-OPT	v1.3 veya üstü
RFRC-STR	v1.5 veya üstü

Ticari markalar

Bu belgede kullanılan tüm donanım ve yazılım ürün adları kayıtlı ticari markalar olma ihtimali taşır ve bu şekilde kabul edilmelidir.

Sipariş Bilgileri

RFKF-FB (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli anahtarlık. Avrupa, Afrika ve Avustralya'da kullanım içindir. Sipariş numarası **RFKF-FB**

RFKF-FB-A (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli anahtarlık. Kuzey ve Güney Amerika'da kullanım içindir. Sipariş numarası **RFKF-FB-A**

RFKF-FB-CHI (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli anahtarlık. Yalnızca Çin'de kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-FB-CHI**

RFKF-FBS (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli şifreli anahtarlık. Avrupa, Afrika ve Avustralya'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-FBS**

RFKF-FBS-A (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli şifreli anahtarlık. Kuzey ve Güney Amerika'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-FBS-A**

RFKF-FBS-CHI (433,42 MHz)

Kablosuz, dört düğmeli şifreli anahtarlık. Yalnızca Çin'de kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-FBS-CHI**

RFKF-TB (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli anahtarlık. Avrupa, Afrika ve Avustralya'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TB**

RFKF-TB-A (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli anahtarlık. Kuzey ve Güney Amerika'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TB-A**

RFKF-TB-CHI (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli anahtarlık. Yalnızca Çin'de kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TB-CHI**

RFKF-TBS (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli şifreli anahtarlık. Avrupa, Afrika ve Avustralya'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TBS**

RFKF-TBS-A (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli şifreli anahtarlık. Kuzey ve Güney Amerika'da kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TBS-A**

RFKF-TBS-CHI (433,42 MHz)

Kablosuz, iki düğmeli şifreli anahtarlık. Yalnızca Çin'de kullanım içindir.

Sipariş numarası **RFKF-TBS-CHI**

Donanım Aksesuarları

RFAC-BC-3

RADION panik ve anahtarlık vericiler için kayış klipleri. Klip takma eki, 2 vida ve güvenli kilitleme somunu ile 3'lü paket olarak gelir.

Sipariş numarası **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10

RADION panik ve anahtarlık vericileri için boyuna asılan taşıyıcı. 10 taşıyıcı boyunluk ayrı ayrı ambalajlanmış olarak plastik poşetlerde sağlanır.

Sipariş numarası **RFAC-LY-10**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com