

4998113948 SmartKey, lettore con tastiera



La tastiera per codici SmartKey con lettore integrato combina due funzioni in un solo dispositivo. L'inserimento/disinserimento viene eseguito per mezzo della chiave SmartKey, quindi immettendo il codice utente.

Funzioni

L'impostazione iniziale e il funzionamento sono analoghi a quelli dei due dispositivi (tastiera per codici e lettore) separati. Se necessario, la tastiera codici SmartKey può essere utilizzata in combinazione con un lettore. La tastiera codici SmartKey con lettore integrato è utilizzabile anche come tastiera per codici indipendente.



Il lettore per la chiave SmartKey si trova nella parte intermedia dell'unità (non è visibile all'esterno). Per utilizzare il dispositivo occorre tenere la chiave SmartKey a una distanza massima di 2 cm dalla parte intermedia della tastiera per codici SmartKey (con lettore integrato).

La tastiera per codici, utilizzata in combinazione con il lettore, consente di inserire e disinserire il sistema di allarme intrusione solo dopo che è stata immessa la corretta combinazione di numeri.

L'inserimento/disinserimento viene eseguito per mezzo della chiave SmartKey, quindi immettendo il codice utente.

- ▶ Lettore con tastiera per dispositivo di inserimento SmartKey
- ▶ Autenticazione a due fattori fornita dalla combinazione di lettore contactless e codice PIN
- ▶ Massima sicurezza grazie alla procedura "Challenge & Response"
- ▶ LED e segnalatore acustico per fornire informazioni sul funzionamento e sullo stato del sistema

Per ulteriore sicurezza, la tastiera per codici consente di far scattare un allarme silenzioso (allarme anti-rapina) in una postazione remota; ciò è utile se si viene obbligati a disattivare il sistema di allarme intrusione. La tastiera per codici può essere montata in superficie o a incasso (all'esterno dell'area protetta).

Informazioni normative

Regione	Conformità alle normative/marchi di qualità	
Europa	CE	SmartKey family

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Lettore SmartKey con tastiera
1	Telaio di montaggio e viti
1	Cavo
1	Note di installazione

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio (VDC)	12 VDC – 15 VDC
-----------------------------	-----------------

Segnalatore acustico

Tensione di esercizio (VDC)	3-15 VDC
-----------------------------	----------

Consumo massimo di corrente in mA	13
Indicatore consumo di corrente in mA	
LED verde	20
LED giallo	20
LED rosso	2

Caratteristiche meccaniche

Colore	Bianco
Tipo connettore	6 pin, schermato, fusione permanente
Lunghezza cavo (m)	6 m
Peso (g)	600 g
Dimensioni (A x L x P) (cm) senza tende	8 cm x 8 cm x 4 cm
Dimensioni (A x L x P) (cm) con tende	8 cm x 8 cm x 6,5 cm

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio (°C)	-25 °C – 60 °C
Temperatura di stoccaggio (°C)	-25 °C – 60 °C
Classe ambientale (EN 50130-5)	III
Classificazione IP	IP65

Informazioni per l'ordinazione**4998113948 SmartKey, lettore con tastiera**

Lettore senza contatto chiave SmartKey e immissione codice utente

Numero ordine **4998113948** | **4.998.113.948**

4998113951 Lettore SmartKey, lamina di ricambio

Per sostituire la tastiera a membrana o lo schermo per la tastiera codici SmartKey con lettore integrato

Numero ordine **4998113951** | **4.998.113.951**

Accessori**IUI-SKKPAC Lettore SmartKey, tende, VdS-C**

Per una maggiore e più stabile protezione della visualizzazione pe la tastiera per codici SmartKey con lettore integrato

Numero ordine **IUI-SKKPAC** | **4.998.149.197**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com

F01U511348 SmartKey, 3 chiavi con scheda sicurezza

3 chiavi SmartKey e scheda di sicurezza

Numero ordine **F01U511348** | **F.01U.511.348**

F01U511349 SmartKey, 1 chiave aggiuntiva

1 chiave SmartKey supplementare per set chiavi IUI-SKK-3S

Numero ordine **F01U511349** | **F.01U.511.349**

F01U511350 SmartKey, chiave standard

1 chiave SmartKey senza scheda di sicurezza

Numero ordine **F01U511350** | **F.01U.511.350**