

Корпуси за стенов монтаж

www.boschsecurity.com



BOSCH

Техника за живота



- ▶ Повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
- ▶ Модулна система

Корпусите за стенов монтаж се предлагат с различни конструкции за възможните приложения. Те могат да се монтират като варианти за повърхностен или вграден монтаж, с различни дълбочини на вграждане до изравняване със стената, както и в шкафове с размер 482,6 mm (19"). Модулната система улеснява разширяването на съоръжението.

Функции

Конструкции и комбинации на корпусите

Като основен блок се предлагат два корпуса за стенов монтаж:

- HCP 0006 A (за 6 модула) или
- HBC 0010 A (за 10 модула)

Тези корпуси могат да поберат MPC устройство за работа и индикация с контролер за пожароизвестителна централа като централен елемент на панела за управление.

Основните корпуси HCP 0006 A и HBC 0010 A могат да се разширят със следното оборудване според индивидуалните изисквания:

- модулна разширителна корпус HBE 0012 A за допълнителни 12 модула, 2 батерии x 12 V/28 Ah
- корпуси за захранване PSS 0002 A или PSB 0004 A за допълнителни захранвания и батерии 12 V/28 Ah
- разпределителна кутия за монтаж в рамка DIB 0000 A.

Ограничения на оборудването

Опция за монтаж и максимален брой:

- Модули
- Шини за централа (малка: PRS 0002 A, голяма: PRD 0004 A)

Тип корпус	Модули	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Опция за монтаж и максимален брой:

- MPC устройство за работа и индикация с контролер за пожароизвестителна централа
- UPS захранвания
- Батерии

Тип корпус	MPC	Захранвания	Батерии
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah

PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Разпределителната кутия за монтаж в рамка DIB 0000 A е оборудвана с разпределителна релса и се използва за монтиране на клемореди.

Типове монтаж

Възможни са различни типове монтаж:

- повърхностен монтаж
- вграден монтаж с различни дълбочини на вграждане (до изравняване със стената)
- монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19").

При повърхностния монтаж корпусите се монтират директно на стената. Всички други типове монтаж изискват специални комплекти за монтаж.

Корпусите имат предварително оформени кабелни втулки.

В корпуса за стенен монтаж могат да се интегрират само батерии 12 V/28 Ah.

Монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")

Всеки корпус за стенен монтаж изисква комплект за монтаж FRK 0019 A.

Предни врати

Корпусите могат също да се оборудват с прозрачни предни врати. Корпусите са изработени от удароустойчива пластмаса и се предлагат в два размера, всеки от които има ключалка отляво или отдясно.

Тип корпус	Предна врата, ключалка отдясно	Предна врата, ключалка отляво
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Бележки за инсталиране/конфигуриране

- Всички корпуси имат предварително оформени кабелни втулки с трите най-често използвани диаметра (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Предварително оформените отвори за кабелното трасе трябва да се създадат внимателно.
- Сглобяването и експлоатацията на пожароизвестителната централа трябва да се извършва на чисто и сухо закрито място.

Технически спецификации

Механични характеристики

Материал на корпуса	Стоманена ламарина, боядисана
Цвят на корпуса	Шистово сиво, RAL 7015 Предна страна: антрацитно сиво, RAL 7016
Размери	

• HCP 0006 A	Прибл. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A и HBE 0012 A	Прибл. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Прибл. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A и DIB 0000 A	Прибл. 267 x 440 x 149 mm
Тегло	
• HCP 0006 A	Приблиз. 12,5 kg
• HBC 0010 A и HBE 0012 A	Приблиз. 17 kg
• PSB 0004 A	Приблиз. 11,4 kg
• PSS 0002 A и DIB 0000 A	Приблиз. 6,4 kg

Информация за поръчки

HCP 0006 A Корпус за 6 модула, стенен монтаж за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **HCP 0006 A**

HBC 0010 A Корпус за 10 модула, стенен монтаж за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **HBC 0010 A**

HBE 0012 A Разширителен корпус, стенен монтаж за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **HBE 0012 A**

PSS 0002 A Корпус за захранване, малък, стенен за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **PSS 0002 A**

PSB 0004 A Корпус за захранване, голяма стена за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **PSB 0004 A**

DIB 0000 A Разпределителна кутия за повърхностен монтаж, вграден монтаж или монтаж в шкафове с размер 482,6 mm (19")
Номер на поръчка **DIB 0000 A**

Акcesoари

FRK 0019 A Инстал. к-т за 19" рак, стенен монтаж
За корпус за стенен монтаж
Номер на поръчка **FRK 0019 A**

FDT 0000 A Врата, ключалка дясно, монтаж към рамка
Ключалка отдясно
Номер на поръчка **FDT 0000 A**

FDT 0003 A Врата, ключалка ляво, монтаж към рамка
Ключалка отляво
Номер на поръчка **FDT 0003 A**

FDT 0001 A Врата, ключалка дясно, стенен монтаж
Ключалка отдясно
Номер на поръчка **FDT 0001 A**

FDT 0002 A Врата, ключалка ляво, стенен монтаж
Ключалка отляво
Номер на поръчка **FDT 0002 A**

Представявано от:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com