

# Zusatznetzteil NTZ400 GR80

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



- ▶ 12 V DC Ausgangsspannung
- ▶ Netzteil-Baugruppe NTZ 400/26
- ▶ Stahlblechgehäuse GR80
- ▶ 2 universelle Montageplätze

## Funktionen

Das Zusatznetzteil besteht aus der Netzteil-Baugruppe NTZ 400/26 eingebaut im Stahlblechgehäuse GR80. Zusätzlich sind im Gehäuse 2 universelle Montageplätze vorhanden.

## Merkmale

- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Eingebauter Deckelkontakt
- Akkuladespannung wird temperaturabhängig nachgeregelt
- Die Ein- und Ausgänge führen Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
- Alle Ein- und Ausgänge sind gegen kurzzeitige Überspannungen (Transienten) geschützt
- Eine Überwachungsschaltung signalisiert optisch und elektrisch Netz- oder Akkufehler
- Betriebs- und Störungsanzeige an der Fronttür
- Aus- und Eingänge zur Weitermeldung von Fehlerzuständen

## Länderzulassungen

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen
Österreich	VSOE W040929/28E Klasse WS
Deutschland	VdS G104016 Klasse C
Europa	CE

## Technische Daten

Stellplätze für Akku	2 (12 V / 7,2 Ah)
Umweltklasse gemäß VdS 2110	II
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C
Schutzart	IP40
Abmessungen (BxHxT)	310 x 275 x 126 mm
Farbe Gehäusetür	RAL 9016 Verkehrsweiß
Farbe Gehäuseunterteil	RAL 9006 Weißaluminium
Leistungsaufnahme	max. 35 VA
Ausgangsspannung	12 V DC

Stromentnahme	max. 110 mA mit Akku 7 Ah für 60 h Überbrückungszeit
Kurzzeitige Stromentnahme	max. 1,6 A
Versorgungsspannung	230 V AC

### Bestellinformationen

#### Zusatznetzteil NTZ400 GR80

Zusatznetzteil bestehend aus der Netzteil-Baugruppe NTZ 400/26 eingebaut im Stahlblechgehäuse GR80

Bestellnummer	App.Schl.	Vepos
<b>F.01U.651.860</b>	<b>4335</b>	<b>1860</b>

**Vertreten von:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com