

# MFT-CM 配置经理

www.boschsecurity.com



- ▶ 免费配置工具
- ▶ 访问您的网络中的所有设备，并且支持所有博世视频产品和 ONVIF 产品
- ▶ 包括用于本地证书创建和处理的 MicroCA
- ▶ 用户和权限管理
- ▶ 频繁更新以致总是保持最新

在 Configuration Manager 程序中，您可以访问您的 CCTV 网络中的所有设备和软件组件。Configuration Manager 具有重新设计的用户界面，包括一系列可用性方面的改进和简化，从而带来崭新和出色的用户体验。它可以灵活地调整屏幕的各个工作分区的大小，并允许在窗口视图和表格视图之间进行选择。根据屏幕的长宽比和可用空间，它的外观在导航菜单放置和工作窗口的动态放置中都可以调整。除对设备树进行了增强以外，例如过滤功能以及图标清晰度增强，更深入集成了摄像机视图以允许低至摄像机层面以及对于多通道设备的多选择。

## 功能

Configuration Manager 提供以下功能（是否提供这些功能取决于使用此程序的环境）：

### 网络扫描

此功能可以自动检测网络中的所有兼容设备，例如摄像机、VIDEOJET 编码器等视频发送器、VIDEOJET 解码器等视频接收器或者 VRM Video Recording Manager。

### 设备系统集成

仅需单击几下，即可进行各种导入功能，例如导入 CSV 或 Project Assistant 文件，系统调试，初始设置和扩展。使用 Configuration Manager 中的设备分配器功能可以轻松地将设备分配给系统并排列设备树。

### 设备信息和配置

可与 IP 设备网页浏览器视图相媲美，但适用于网络中的所有装置，Configuration Manager 显示每个设备的当前配置并且允许您更改设置。

### 更加简单的设备访问

快照扫描功能让您概览所有提供视频数据的摄像机。这些屏幕抓图可用于识别摄像机和设备，并让您直接访问该摄像机或设备。

### 配置多个设备

您可以使用 Configuration Manager 同时为多台设备执行不同设置（如时间设置），从而以更快的速度配置大型系统。

### 表视图

它允许您编辑选定设备的特定参数设置。它提供了您感兴趣的设置的快速概览，只需按下按钮，即可导出此类信息进行存档。

自定义表可以进行用户指定的设备参数的导出和导入。

### 设备运行状况监视器

这样，您可以快速了解选定设备的大致状态，例如编码器负载和网络连接类型。

### MicroCA

Configuration Manager MicroCA 功能有助于管理中小型系统，部署证书设备验证和基于证书的用户验证。

基于证书的验证允许您创建封闭系统，对恶意访问具有很高的防护能力。这种认证机制允许您设置可达到 3 级安全 FIPS-140-2 标准的分布式摄像机系统。

### 脱机工作

Configuration Manager 允许您脱机设置选定设备。操作期间，设备的配置数据将会传输至计算机。您可以在计算机中脱机编辑这些数据。

此外，这一功能还可用于本地备份设备的配置数据。例如，当现有设备需要更换为同类型的设备时，可将这些数据传输至新设备。

这一功能可以通过 更换 命令进行扩展。系统能够检测到已更换的设备，并借助已保存的数据自动配置它们。

### 系统模拟

完整的系统配置可以保存为系统映像，并使用不同的 Configuration Manager 应用程序进行模拟。此功能可帮助您找出问题根源，而无需访问实际的系统。

### 访问许可证管理功能

需要许可证的某些设备功能，例如 Camera Trainer 等，可以通过 Configuration Manager 进行设置。

### 随附部件

数量	组件
1	免费软件

### 技术指标

#### 最低系统要求 Configuration Manager

硬件	个人计算机
CPU	双核，3.0 GHz 或更高频率

#### 最低系统要求 Configuration Manager

RAM	2 GB 或更多
操作系统	Windows 7 SP1, 64 位 Windows 10, 64 位
显卡	参见 MPEG ActiveX 6.3 或 VideoSDK 6.3
以太网卡	100 Mbps
声卡	建议配置
软件更新	Microsoft .NET 4.7.1
可用内存（安装）	250 MB（Configuration Manager, VideoSDK）

### 订购信息

#### MFT-CM 配置经理

配置工具。

下载免费软件。

订单号 **MFT-CM**

#### 供应商:

中国:  
博世（上海）安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
<http://cn.boschsecurity.com>  
服务邮箱: [security@cn.bosch.com](mailto:security@cn.bosch.com)